

Spello ForcePack 5in1 10000mAh Solar

Power Bank with 4 Integrated Cables SP15



spello
by EPICO


SPELL-NA-SP15-ON

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto uživatelskou příručku před použitím produktu a pečlivě ji uschovejte pro budoucí použití. Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

Popis produktu:

1. USB-A výstup 1
2. USB-A výstup 2
3. Micro-USB vstup
4. USB-C vstup/výstup
5. Tlačítko napájení/Aktivace svítílny
6. Ukazatel kapacity
7. Integrovaný solární panel
8. Svítílina
9. Integrovaný Lightning kabel
10. Integrovaný Micro-USB kabel
11. Integrovaný USB-A kabel - vstup
12. Integrovaný USB-C kabel
13. Poutko



Technické parametry:

Kapacita: 10000mAh (37 Wh)

Vstup 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vstup 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vstup 3: USB-A integrovaný kabel: 5V/ 2A

Vstup 4: Solární panel: 5V/150mA

Výstup 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A 12V/1.67A

Výstup 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A 5V/3A 9V/2A. 12V/1.5

Výstup 3: USB-A2 : 5V/3A

Výstup 4: USB-C integrovaný kabel : 5-10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (22.5W)

Výstup 5: Lightning integrovaný kabel : 5V/2A (10W)

Výstup 6: Mico-USB integrovaný kabel : 5V/2A (10W)

Kombinace výstupů: 5V/3A (15W) rozděleno mezi všechny používané výstupy bez ohledu na jejich počet

Protokoly : PD/QC2.0/QC3.0

Ochrany: zkrat; nadproud; přebití; přehřátí, přepětí

Rozměry produktu: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Typ článku : Lithium - polymer

Hmotnost: 268 g

Materiál: PC+ABS+Solární panel

USB-C na USB-C kabel:

Typ: USB-C na USB-C

Délka: 30 cm

Materiál: PVC

Hmotnost: 9 g

Obsah balení:

- 1× ForcePack 5in1 10000mAh Solar
- 1× odnímatelný USB-C na USB-C kabel
- 1× QR návod k použití

Indikace nabití powerbanky:

LED indikátory: Udávají aktuální kapacitu powerbanky (jeden indikátor udává rozmezí 25%)

Když je powerbanka téměř vybitá, jeden indikátor bliká bíle. Když je plně nabitá, všechny indikátory bíle svítí.

Při nabíjení zařízení bíle svítí indikátory podle aktuální kapacity (v rozmezí 50-75% svítí tři, v rozmezí 0-25% jedna).

Nabíjení trvá 2-4 hodin s 20W adaptérem. Kapacitu nabití udává příslušný blikající indikátor. Po úplném nabití se powerbanka vypne do 30s.

Návod k použití:

Nabíjení powerbanky

1. Připojte powerbanku pomocí jednoho ze vstupů (USB-C, Micro-USB, integrovaný USB-A kabel) do síťového adaptéru (adaptér není součástí balení). Abyste dosáhli rychlejšího nabíjení, používejte síťový adaptér s výkonem 20 W nebo vyšším.
2. Po ukončení nabíjení odpojte powerbanku od zdroje.
3. P

Nabíjení zařízení pomocí USB/Lightning kabelu

Powerbanku můžete využít k nabíjení většiny mobilních zařízení vybavených USB nebo Lightning portem.

1. Integrovaný nebo odnímatelný kabel zapojte do svého zařízení.
2. Jakmile je připojené zařízení plně nabité, odpojte od něj integrovaný nebo odnímatelný kabel připojený k powerbance. Ten následně odpojte od powerbanky.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce.

Přejdete tak možnému poškození přístroje či případným škodám. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení.

1. Uchovávejte powerbanku mimo dosah dětí.
2. Tato powerbanka je určena pouze pro použití v domácnosti.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí či jiné deformaci powerbanky, což by mohlo mít za následek narušení její funkčnosti.
4. Powerbanku nerozebírejte ani žádným jiným způsobem nenarušujte. Neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit v případě poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ji neponořujte do kapalin. Nevystavujte ji kapající nebo stříkající vodě. Na powerbanku nepokládejte nádoby s vodou, např. vázami. Pouze uchovávání powerbanky v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Powerbanku skladujte a používejte při teplotách mezi 0 °C-45 °C.
6. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Pokud byste vystavili powerbanku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dojít k jejímu poškození. Nenechávejte powerbanku bez dozoru na přímém slunečním světle. Je zakázáno na ni pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky.
7. Powerbanku nikdy nevhazujte do ohně.
8. Nepoužívejte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látek/předmětů, které by se mohly vznítit, hořlavých nebo výbušných látek apod.
9. Nenechávejte powerbanku bez dozoru, zatímco je v provozu.
10. Je zakázáno používat poškozenou powerbanku nebo její příslušenství.
11. Dobíjejte powerbanku minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
12. Powerbanka se při nabíjení i používání může zahřívát. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jejímu případnému extrémnímu zahřívání, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě powerbanku neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika. 13. Zajistěte okolo powerbanky dostatečný volný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ji na povrchu opatřeném látkou (např. ubrusem).
14. Nikdy powerbanku nezakrývejte.
15. Po úplném nabití odpojte powerbanku od zdroje energie, tím zaručíte její delší životnost.
16. K čištění používejte pouze suchý hadřík. Je zakázáno k čištění používat vodu, chemické látky, rozpouštědla, benzín apod.
17. Powerbanku uložte na suché a dobře větrané místo, mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.
18. Na powerbanku během nabíjení nepokládejte žádné předměty.
19. Při nabíjení více jak jednoho zařízení současně může dojít ke snížení nabíjecího výkonu powerbanky.

Vyloučení odpovědnosti

Tato powerbanka je určena pouze pro používání ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím powerbanky a nového zařízením ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízením způsobenou nesprávným používáním tohoto produktu.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.




Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidaci tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство за ползвателя преди да използвате продукта и го съхранявайте внимателно за бъдеща употреба. Вярваме, че ще останете доволни от нашия продукт.

Описание на продукта:

1. USB-A изход 1
2. USB-A изход 2
3. Micro-USB вход
4. USB-C вход/изход
5. Кнопка за включване/активиране на светлината
6. Индикатор за капацитет
7. Интегриран соларен панел
8. Светлина
9. Интегриран Lightning кабел
10. Интегриран Micro-USB кабел
11. Интегриран USB-A кабел - вход
12. Интегриран USB-C кабел
13. Лента



Технически параметри:

Капацитет: 10000mAh (37 Wh)

Вход 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Вход 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Вход 3: USB-A интегриран кабел: 5V/2A

Вход 4: Соларен панел: 5V/150mA

Изход 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Изход 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5

Изход 3: USB-A 2: 5V/3A

Изход 4: USB-C интегриран кабел: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Изход 5: Lightning интегриран кабел: 5V/2A (10W)

Изход 6: Micro-USB интегриран кабел: 5V/2A (10W)

Комбинация на изходите: 5V/3A (15W) разпределено между всички използвани

изходи, независимо от техния брой

Протоколи: PD/QC2.0/QC3.0

Защити: късо съединение; свръхток; прегряване; пренапрежение

Размери на продукта: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Тип акумулатор: Литий-полимер

Тегло: 268 g

Материал: PC+ABS+соларен панел

USB-C към USB-C кабел:

Тип: USB-C към USB-C

Дължина: 30 cm

Материал: PVC

Тегло: 9 g

Съдържание на опаковката:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Слънчев

1× отстраним USB-C на USB-C кабел

1× QR инструкция за употреба

Индикатор за зареждане на power bank-a:

LED индикатори: Показват текущия капацитет на power bank (един индикатор показва диапазон от 25%)

Когато power bank-ът е почти изчерпан, един индикатор мига в бяло. Когато е напълно зареден, всички индикатори светят в бяло.

При зареждане, индикаторите светят в бяло в зависимост от текущия капацитет (в диапазона 50-75% светят три, в диапазона 0-25% един).

Зареждането трае 2-4 часа с 20W адаптер. Капацитетът на зареждане се показва от съответния мигащ индикатор. След пълно зареждане, power bank-ът се изключва в рамките на 30 секунди.

Инструкция за употреба:

Зареждане на power bank

1. Свържете power bank-a чрез един от входовете (USB-C, Micro-USB, интегриран USB-A кабел) към мрежовия адаптер (адаптерът не е включен в комплекта). За по-бързо зареждане използвайте мрежов адаптер с мощност 20 W или повече.
2. След приключване на зареждането, отсъединете power bank-a от източника.
3. P

Зареждане на устройства чрез USB/Lightning кабел

Power bank-ът може да се използва за зареждане на повечето мобилни устройства, оборудвани с USB или Lightning порт.

1. Свържете интеграцията или сваляем кабел към устройството си.
2. Когато свързаното устройство е напълно заредено, отсъединете интеграцията или сваляем кабел, свързан към power bank-ата. След това го отсъединете от power bank-ата.

Инструкции за безопасност

Внимателно прочетете долу посочените инструкции за безопасност и експлоатация.


Така ще предотвратите възможни повреди на устройството или произтичащите от тях щети. Производителят не поема никаква отговорност за щети, причинени в резултат на неправилна употреба на това устройство.

1. Дръжте power bank-a извън обсега на деца.
2. Този power bank е предназначен само за употреба в дома.
3. Внимавайте да не падне, да не бъде нарочно или случайно разбит, изкривен, притиснат или деформиран, тъй като това може да доведе до нарушаване на неговата функционалност.
4. Не разглобявайте power bank-a или по друг начин не го увреждайте. Не съдържа части, които потребителят може да поправи сам при повреда.
5. Не подлагайте power bank-a на влага и не го потапяйте в течности. Не го излагайте на капеща или пръскаща вода. Не поставяйте съдове с вода, например вази, върху power bank-a. Само съхраняването на power bank-a на сухо може да гарантира правилното му функциониране. Съхранявайте и използвайте power bank-a при температури между 0 °C-45 °C.
6. Обърнете повишено внимание на достатъчно разстояние от източници на топлина. Ако изложите power bank-a на температури над 60 °C, това може да доведе до неговата повреда. Не оставяйте power bank-a без надзор на пряка слънчева светлина. Забранено е поставянето на него на източници на открит огън, например запалени свещи.
7. Никога не хвърляйте power bank-a в огъня.
8. Не използвайте или съхранявайте power bank-a в близост до запалими материали/обекти, които биха могли да се запалят, взривоопасни или подобни вещества.
9. Не оставяйте power bank-a без надзор, докато работи.
10. Забранено е използването на повреден power bank или неговите принадлежности.
11. Зареждайте power bank-a поне на всеки три месеца, дори и в случаите, когато не го използвате.
12. Power bank-ът може да се нагрява при зареждане и употреба. Моля, обърнете повишено внимание на евентуалното му крайно нагряване, което може да индикира проблем с зарядното устройство на електронното устройство. В такъв случай незабавно отключете power bank-a от устройството и се свържете с квалифициран техник.
13. Осигурете достатъчно свободно пространство около power bank-a за правилна циркулация на въздуха. Не го използвайте на повърхност, покрита с плат (например покривка).
14. Никога не покривайте power bank-a.
15. След пълното зареждане отключете power bank-a от източника на енергия, за да осигурите по-дълъг живот на устройството.
16. За почистване използвайте само суха кърпичка. Забранено е за почистване да се използва вода, химически вещества, разтворители, бензин и т.н.
17. Съхранявайте power bank-a на сухо и добре проветриво място, извън обсега на деца или домашни любимци.
18. Не поставяйте никакви предмети върху power bank-a по време на зареждане.
19. При зареждане на повече от едно устройство едновременно може да настъпи намаление на зарядния капацитет на power bank-a.

Изключване на отговорността

Тази power bank е предназначена само за използване с подходящо мобилно устройство. Винаги преди първото използване на power bank и новото устройство проверявайте тяхната взаимна съвместимост. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални повреди на мобилното устройство, причинени от неправилна употреба на този продукт.

 Този продукт отговаря на всички основни изисквания на директивите на ЕС, които го засягат.


 Този символ на продукта или в съпътстващата документация обозначава, че конкретният продукт не трябва да се счита за обикновен битов боклук и трябва да бъде разпоредби. Предайте този продукт за екологично унищожаване. С правилното унищожаване на този продукт защитавате околната среда. За повече информация се свържете с местната власт, която се занимава с унищожаване на битов отпадък, най-близкото място за събиране или с вашия търговец.

BRUGSANVISNING

Tak for at du har valgt vores produkt. Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den omhyggeligt til fremtidig brug. Vi er sikre på, at du vil være tilfreds med vores produkt.

Produktbeskrivelse:

1. USB-A udgang 1
2. USB-A udgang 2
3. Micro-USB indgang
4. USB-C indgang/udgang
5. Tænd/sluk-knap/aktivering af lygte
6. Kapacitetsindikator
7. Integreret solpanel
8. Lygte
9. Integreret Lightning-kabel
10. Integreret Micro-USB-kabel
11. Integreret USB-A-kabel - indgang
12. Integreret USB-C-kabel
13. Snor



Tekniske parametre:

Kapacitet: 10000mAh (37 Wh)

Indgang 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Indgang 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Indgang 3: USB-A integreret kabel: 5V/2A

Indgang 4: Solarpanel: 5V/150mA

Udgang 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Udgang 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Udgang 3: USB-A 2: 5V/3A

Udgang 4: USB-C integreret kabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Udgang 5: Lightning integreret kabel: 5V/2A (10W)

Udgang 6: Mico-USB integreret kabel: 5V/2A (10W)

Kombination af udgange: 5V/3A (15W) delt mellem alle anvendte udgange uanset antal

Protokoller: PD/QC2.0/QC3.0

Beskyttelser: kortslutning; overstrøm; overophedning; overbelastning; overspænding

Produktmå: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Type artikel: Lithium - polymer

Vægt: 268 g

Materiale: PC+ABS+Solpanel

USB-C til USB-C kabel:

Type: USB-C til USB-C

Længde: 30 cm

Materiale: PVC

Vægt: 9 g

Indhold af pakken:

1x ForcePack 5in1 10000mAh Solar

1x aftagelig USB-C til USB-C kabel

1x QR vejledning til brug

Indikation af opladning af powerbanken:

LED indikatorer: Viser den aktuelle kapacitet af powerbanken (én indikator viser et interval på 25%). Når powerbanken næsten er afladet, blinker én indikator hvidt. Når den er helt opladet, lyser alle indikatorer hvidt.

Under opladning lyser indikatorerne hvidt i henhold til den aktuelle kapacitet (i intervallet 50-75% lyser tre, i intervallet 0-25% lyser én).

Opladning tager 2-4 timer med en 20W adapter. Kapaciteten under opladning angives af den passende blinkende indikator. Efter fuld opladning slukker powerbanken efter 30 sekunder.

Brugsanvisning:

Opladning af powerbanken

1. Tilslut powerbanken via en af indgangene (USB-C, Micro-USB, integreret USB-A kabel) til en vægadapter (adapteren er ikke inkluderet). For at opnå hurtigere opladning, brug en vægadapter med en effekt på 20 W eller højere.
2. Når opladningen er færdig, skal du frakoble powerbanken fra strømkilden.
3. P

Opladning af enheden via USB/Lightning kabel

Du kan bruge powerbanken til at oplade de fleste mobile enheder, der er udstyret med USB- eller Lightning-porte.

1. Tilslut det integrerede eller aftagelige kabel til din enhed.
2. Når den tilsluttede enhed er fuldt opladet, skal du frakoble det integrerede eller aftagelige kabel fra powerbanken. Frakobl derefter kablet fra powerbanken.

Sikkerhedsinstruktioner

Læse omhyggeligt de nedenstående sikkerhedsinstruktioner og brugsanvisninger.

Dette vil forhindre muligt skader på enheden eller eventuelle skader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug af denne enhed.

1. Opbevar powerbanken utilgængeligt for børn.
2. Denne powerbank er kun beregnet til brug i hjemmet.
3. Sørg for, at der ikke sker fald, bevidst eller ubevidst brud, bøjet, deformation eller anden form for deformitet af powerbanken, da dette kan påvirke dens funktion.
4. Adskil ikke powerbanken eller beskadig den på nogen anden måde. Den indeholder ikke nogen komponenter, som brugeren selv kan reparere i tilfælde af fejl.
5. Udsæt ikke powerbanken for fugtighed eller dybsæk den i væsker. Udsæt den ikke for dryppende eller sprøjtende vand. Placer ikke beholdere med vand, f.eks. vaser, ovenpå powerbanken. Kun opbevaring af powerbanken i tørhed kan sikre dens korrekte funktion. Opbevar og brug powerbanken ved temperaturer mellem 0 °C-45 °C.
6. Vær særlig opmærksom på at holde en passende afstand fra varmekilder. Hvis powerbanken udsættes for temperaturer over 60 °C, kan den blive beskadiget. Lad ikke powerbanken stå uden opsyn i direkte sollys. Det er forbudt at placere kilder til åben ild, f.eks. brændende stearinlys, på den.
7. Kast aldrig powerbanken i ild.
8. Brug eller opbevar ikke powerbanken i nærheden af materialer/objekter, der kan antænde, brandfarlige eller eksplosive stoffer mv.
9. Lad ikke powerbanken stå uden opsyn, mens den er i brug.
10. Det er forbudt at bruge en beskadiget powerbank eller dens tilbehør.
11. Oplad powerbanken mindst hver tredje måned, også selvom du ikke bruger den.
12. Powerbanken kan blive varm under opladning og brug. Vær venligst opmærksom på eventuel ekstreme opvarmning, som kan indikere et problem med opladningskredsløbet i den elektroniske enhed. I sådanne tilfælde skal du straks frakoble powerbanken fra enheden og kontakte en kvalificeret tekniker. 13. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring powerbanken for korrekt luftcirkulation. Brug den ikke på en overflade dækket af stof (f.eks. dug).
14. Dæk aldrig powerbanken til.
15. Efter fuld opladning skal du frakoble powerbanken fra strømkilden for at sikre dens længere levetid.
16. Rengør kun med en tør klud. Det er forbudt at bruge vand, kemiske stoffer, opløsningsmidler, benzin mv. til rengøring.
17. Opbevar powerbanken på et tørt og godt ventileret sted, utilgængeligt for børn eller kæledyr.
18. Placer ikke genstande på powerbanken under opladning.
19. Når der oplades mere end ét apparat ad gangen, kan det medføre en reduktion af den opladende effekt af powerbanken.

Fraskrivelse af ansvar

Denne powerbank er kun beregnet til brug i forbindelse med kompatible mobile enheder. Sørg altid for at kontrollere deres indbyrdes kompatibilitet før første brug af powerbanken og det nye udstyr.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på den mobile enhed forårsaget af forkert brug af dette produkt.



Dette produkt opfylder alle grundlæggende krav i de EU-direktiver, der gælder for det.




Dette symbol på produktet eller i den ledsagende dokumentation angiver, at det pågældende produkt ikke må betragtes som almindeligt husholdningsaffald og skal bortskaffes i henhold til de gældende lokale lovgivninger. Afløber dette produkt til miljøvenlig bortskaffelse. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed, der beskæftiger sig med bortskaffelse af husholdningsaffald, den nærmeste genbrugsstation eller din forhandler.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast. Bitte lies diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre sie für zukünftige Verwendung sorgfältig auf. Wir sind uns sicher, dass du mit unserem Produkt zufrieden sein wirst.

Produktbeschreibung:

1. USB-A Ausgang 1
2. USB-A Ausgang 2
3. Micro-USB Eingang
4. USB-C Eingang/Ausgang
5. Ein-/Ausschalter/Taschenlampenaktivierung
6. Kapazitätsanzeige
7. Integriertes Solar-Panel
8. Taschenlampe
9. Integriertes Lightning-Kabel
10. Integriertes Micro-USB-Kabel
11. Integriertes USB-A Kabel - Eingang
12. Integriertes USB-C Kabel
13. Lanyard



Technische Parameter:

Kapazität: 10000mAh (37 Wh)

Eingang 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Eingang 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Eingang 3: Integriertes USB-A-Kabel: 5V/2A

Eingang 4: Solarpanel: 5V/150mA

Ausgang 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Ausgang 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ausgang 3: USB-A 2: 5V/3A

Ausgang 4: Integriertes USB-C-Kabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Ausgang 5: Integriertes Lightning-Kabel: 5V/2A (10W)

Ausgang 6: Integriertes Micro-USB-Kabel: 5V/2A (10W)

Kombination der Ausgänge: 5V/3A (15W) verteilt auf alle verwendeten Ausgänge unabhängig von deren Anzahl

Protokolle: PD/QC2.0/QC3.0

Schutzmaßnahmen: Kurzschluss; Überstrom; Überladung; Überhitzung; Überspannung

Produktmaße: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Typ des Akkus: Lithium-Polymer

Gewicht: 268 g

Material: PC+ABS+Solarpanel

USB-C auf USB-C Kabel:

Typ: USB-C auf USB-C

Länge: 30 cm

Material: PVC

Gewicht: 9 g

Inhalt der Verpackung:

- 1x ForcePack 5in1 10000mAh Solar
- 1x abnehmbares USB-C auf USB-C Kabel
- 1x QR Anleitung zur Verwendung

Statusanzeige der Powerbank:

LED-Indikatoren: Sie zeigen die aktuelle Kapazität der Powerbank an (ein Indikator gibt einen Bereich von 25% an).

Wenn die Powerbank fast leer ist, blinkt ein Indikator weiss. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Indikatoren weiss.

Während des Ladens leuchtet die Anzeige je nach aktueller Kapazität (im Bereich von 50-75% leuchten drei, im Bereich von 0-25% einer).

Das Laden dauert 2-4 Stunden mit einem 20W Adapter. Die Ladekapazität wird durch den entsprechenden blinkenden Indikator angezeigt. Nach vollständiger Aufladung schaltet sich die Powerbank nach 30 Sekunden ab.

Gebrauchsanweisung:

Laden der Powerbank

1. Schliessen Sie die Powerbank über einen der Anschlüsse (USB-C, Micro-USB, integriertes USB-A Kabel) an ein Netzteil an (der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten). Um schneller zu laden, verwenden Sie ein Netzteil mit einer Leistung von 20 W oder mehr.
2. Trennen Sie die Powerbank nach dem Laden vom Stromnetz.
3. P

Laden des Geräts mit einem USB/Lightning Kabel

Sie können die Powerbank zum Laden der meisten mobilen Geräte verwenden, die mit einem USB- oder Lightning-Anschluss ausgestattet sind.

1. Schliessen Sie das integrierte oder abnehmbare Kabel an Ihr Gerät an.
2. Sobald das angeschlossene Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das integrierte oder abnehmbare Kabel, das mit der Powerbank verbunden ist. Trennen Sie es anschließend von der Powerbank.

Sicherheitsanweisungen

Bitte studieren Sie sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen.

So vermeiden Sie mögliche Schäden am Gerät oder etwaige Schäden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch dieses Geräts entstehen.

1. Halten Sie die Powerbank ausserhalb der Reichweite von Kindern.
2. Diese Powerbank ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen.
3. Achten Sie darauf, Stürze sowie absichtliches oder unbeabsichtigtes Brechen, Verbiegen, Quetschen oder anderweitige Verformungen der Powerbank zu vermeiden, da dies die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte.
4. Öffnen Sie die Powerbank nicht und beschädigen Sie sie nicht auf andere Weise. Sie enthält keine Teile, die vom Benutzer im Falle einer Störung repariert werden könnten.
5. Setzen Sie die Powerbank keiner Nässe aus oder tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten. Lassen Sie sie nicht in tropfendem oder spritzendem Wasser stehen. Stellen Sie keine Wassergläser, z. B. mit Blumen, auf die Powerbank. Nur die Lagerung der Powerbank an einem trockenen Ort kann ihre ordnungsgemässe Funktion gewährleisten. Lagern und verwenden Sie die Powerbank bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C.
6. Achten Sie darauf, genügend Abstand zu Wärmequellen zu halten. Wenn die Powerbank Temperaturen über 60 °C ausgesetzt wird, könnte sie beschädigt werden. Lassen Sie die Powerbank nicht unbeaufsichtigt im direkten Sonnenlicht. Es ist verboten, auf ihr brennbare Gegenstände zu platzieren, z. B. brennende Kerzen.
7. Werfen Sie die Powerbank niemals ins Feuer.
8. Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in der Nähe von brennbaren Materialien/Gegenständen, die entflammbar sind, oder explosiven Stoffen usw.
9. Lassen Sie die Powerbank während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
10. Es ist verboten, eine beschädigte Powerbank oder deren Zubehör zu verwenden.
11. Laden Sie die Powerbank mindestens alle drei Monate auf, auch wenn Sie sie nicht benutzen.
12. Die Powerbank kann während des Ladevorgangs und der Verwendung warm werden. Bitte beachten Sie eine mögliche extreme Erwärmung, die auf ein Problem mit dem Ladeelektronik hindeuten könnte. In einem solchen Fall trennen Sie die Powerbank sofort vom Gerät und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.
13. Sorgen Sie für ausreichend Freiraum um die Powerbank herum, um eine ordnungsgemässe Luftzirkulation zu gewährleisten. Verwenden Sie sie nicht auf einer mit Tuch bedeckten Oberfläche (z. B. Tischdecke).
14. Decken Sie die Powerbank niemals ab.
15. Trennen Sie die Powerbank nach vollständiger Aufladung von der Energiequelle, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
16. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Es ist verboten, Wasser, chemische Substanzen, Lösungsmittel, Benzin usw. zur Reinigung zu verwenden.
17. Lagern Sie die Powerbank an einem trockenen und gut belüfteten Ort, ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren.
18. Stellen Sie während des Ladens keine Gegenstände auf die Powerbank.
19. Beim Laden von mehr als einem Gerät gleichzeitig kann die Ladeleistung der Powerbank sinken.

Haftungsausschluss

Diese Powerbank ist nur für die Verwendung mit geeigneten mobilen Geräten bestimmt. Überprüfe vor der ersten Verwendung der Powerbank und dem neuen Gerät deren gegenseitige Kompatibilität. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige Schäden an dem mobilen Gerät, die durch unsachgemässe Verwendung dieses Produkts verursacht werden.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die für es gelten.




Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der begleitenden Dokumentation weist darauf hin, dass das betreffende Produkt nicht als gewöhnlicher Haushaltsabfall betrachtet werden darf und gemäß den örtlich geltenden rechtlichen Vorschriften entsorgt werden muss. Bitte übergeben Sie dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtliche Verwaltung, die mit der Entsorgung von Haushaltsabfällen befasst ist, an die nächste Sammelstelle oder an Ihren Händler.

USAGE INSTRUCTIONS

Thank you for choosing our product. Please read this user manual carefully before using the product and keep it safe for future reference. We believe you will be satisfied with our product.

Product Description:

1. USB-A output 1
2. USB-A output 2
3. Micro-USB input
4. USB-C input/output
5. Power button/Flashlight activation
6. Battery level indicator
7. Integrated solar panel
8. Flashlight
9. Integrated Lightning cable
10. Integrated Micro-USB cable
11. Integrated USB-A cable - input
12. Integrated USB-C cable
13. Strap

**Technical specifications:**

- Capacity:** 10000mAh (37 Wh)
Input 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Input 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Input 3: USB-A integrated cable: 5V/2A
Input 4: Solar panel: 5V/150mA
Output 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Output 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output 3: USB-A 2: 5V/3A
Output 4: USB-C integrated cable: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)
Output 5: Lightning integrated cable: 5V/2A (10W)
Output 6: Micro-USB integrated cable: 5V/2A (10W)
Output Combination: 5V/3A (15W) shared across all used outputs regardless of their number
Protocols: PD/QC2.0/QC3.0
Protections: short circuit; overcurrent; overvoltage; overheating; surge
Product Dimensions: 73 x 143.4 x 21.3 mm
Type of Battery: Lithium - polymer
Weight: 268 g
Material: PC+ABS+Solar panel

USB-C to USB-C Cable:

- Type:** USB-C to USB-C
Length: 30 cm
Material: PVC
Weight: 9 g

Contents of the package:

- 1× ForcePack 5in1 10000mAh Solar
- 1× detachable USB-C to USB-C cable
- 1× QR usage guide

Power bank charging indicator:

LED indicators: Indicate the current capacity of the power bank (one indicator represents a range of 25%).

When the power bank is almost depleted, one indicator blinks white. When fully charged, all indicators glow white.

During charging, the indicators glow white according to the current capacity (between 50-75%, three indicators light up; between 0-25%, one lights up).

Charging takes 2-4 hours with a 20W adapter. The charging capacity is indicated by the corresponding blinking indicator. After full charging, the power bank switches off within 30 seconds.

Usage Instructions:**Charging the Power Bank**

1. Connect the power bank using one of the inputs (USB-C, Micro-USB, integrated USB-A cable) to a wall charger (adapter not included in the packaging). To achieve faster charging, use a wall charger with a power output of 20 W or higher.
2. After charging is complete, disconnect the power bank from the source.
3. P

Charging Devices Using USB/Lightning Cable

You can use the power bank to charge most mobile devices equipped with a USB or Lightning port.

1. Connect the integrated or detachable cable to your device.
2. Once the connected device is fully charged, disconnect the integrated or detachable cable from the power bank. Then, disconnect it from the power bank.

Safety instructions**Carefully read the safety instructions and operating guidelines provided below.**

This will help prevent potential damage to the device or any resulting harm. The manufacturer bears no responsibility for damages caused due to improper use of this device.

1. Keep the power bank out of reach of children.
2. This power bank is intended for domestic use only.
3. Ensure that it does not fall, be intentionally or unintentionally broken, bent, punctured or otherwise deformed, as this may compromise its functionality.
4. Do not disassemble the power bank or otherwise impair it in any way. It does not contain any components that the user could repair in the event of a malfunction.
5. Do not expose the power bank to moisture or submerge it in liquids. Do not expose it to dripping or splashing water. Do not place containers filled with water, e.g., vases, on the power bank. Keeping the power bank dry is essential for its proper functionality. Store and use the power bank at temperatures between 0 °C and 45 °C.
6. Pay increased attention to maintaining a safe distance from heat sources. Exposing the power bank to temperatures exceeding 60 °C may cause damage. Do not leave the power bank unattended in direct sunlight. It is prohibited to place open flame sources, e.g., lit candles, on it.
7. Never throw the power bank into the fire.
8. Do not use or store the power bank near flammable materials/objects that could ignite, explosive or hazardous substances, etc.
9. Do not leave the power bank unattended while in operation.
10. It is forbidden to use a damaged power bank or its accessories.
11. Recharge the power bank at least every three months, even if you are not using it.
12. The power bank may heat up during charging and use. Please pay increased attention to any extreme heating that may indicate a problem with the charging circuit of the device. In such cases, immediately disconnect the power bank from the device and consult a qualified technician.
13. Ensure sufficient free space around the power bank for proper air circulation. Do not use it on a cloth-covered surface (e.g., a tablecloth).
14. Never cover the power bank.
15. After full charging, disconnect the power bank from the power source to ensure its longer lifespan.
16. Use only a dry cloth for cleaning. It is forbidden to clean with water, chemical substances, solvents, petrol, etc.
17. Store the power bank in a dry and well-ventilated place, out of reach of children or pets.
18. Do not place any objects on the power bank while charging.
19. Charging more than one device simultaneously may reduce the charging performance of the power bank.

Limitation of liability

This power bank is designed for use only with compatible mobile devices. Always check their mutual compatibility before the first use of the power bank and the new device. The manufacturer bears no responsibility for any damage to the mobile device caused by improper use of this product.



This product meets all the basic requirements of the EU directives applicable to it.




This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product must not be considered normal municipal waste and must be disposed of in accordance with local legal regulations. Please hand over this product for environmentally-friendly disposal. By properly disposing of this product, you protect the environment. For more information, please contact your local authority responsible for municipal waste disposal, the nearest collection point, or your retailer.

INSTRUCCIONES DE USO

Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea cuidadosamente este manual del usuario antes de utilizar el producto y guárdelo para futuros usos. Creemos que estará satisfecho con nuestro producto.

Descripción del producto:

1. Salida USB-A 1
2. Salida USB-A 2
3. Entrada Micro-USB
4. Entrada/salida USB-C
5. Botón de encendido/Activación de la linterna
6. Indicador de capacidad
7. Panel solar integrado
8. Linterna
9. Cable Lightning integrado
10. Cable Micro-USB integrado
11. Cable USB-A integrado - entrada
12. Cable USB-C integrado
13. Asa



Parámetros técnicos:

- Capacidad:** 10000mAh (37 Wh)
Entrada 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrada 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrada 3: Cable integrado USB-A: 5V/2A
Entrada 4: Panel solar: 5V/150mA
Salida 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Salida 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida 3: USB-A 2: 5V/3A
Salida 4: Cable integrado USB-C: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)
Salida 5: Cable integrado Lightning: 5V/2A (10W)
Salida 6: Cable integrado Micro-USB: 5V/2A (10W)
Combinación de salidas: 5V/3A (15W) distribuido entre todas las salidas utilizadas independientemente de su cantidad
Protocolos: PD/QC2.0/QC3.0
Protecciones: cortocircuito; sobrecorriente; sobrecarga; sobrecalentamiento; sobretensión
Dimensiones del producto: 73 x 143,4 x 21,3 mm
Tipo de batería: Litio - polímero
Peso: 268 g
Material: PC+ABS+panel solar

Cable USB-C a USB-C:

- Tipo:** USB-C a USB-C
Longitud: 30 cm
Material: PVC
Peso: 9 g

Contenido del paquete:

- 1x ForcePack 5en1 10000mAh Solar
 1x cable USB-C a USB-C desmontable
 1x manual QR de uso

Indicador de carga de la power bank:

LED indicadores: Muestran la capacidad actual del power bank (un indicador representa el rango del 25%).

Cuando el power bank está casi vacío, un indicador parpadea en blanco. Cuando está completamente cargado, todos los indicadores brillan en blanco.

Durante la carga, los indicadores brillan en blanco según la capacidad actual (en el rango del 50-75% brillan tres, en el rango del 0-25% brilla uno).

La carga dura de 2 a 4 horas con un adaptador de 20W. La capacidad de carga es indicada por el correspondiente indicador parpadeante. Después de una carga completa, el power bank se apaga en 30 segundos.

Instrucciones de uso:

Cargando la power bank

1. Conecte la power bank usando uno de los puertos (USB-C, Micro-USB, cable USB-A integrado) a un adaptador de corriente (el adaptador no está incluido en la caja). Para lograr una carga más rápida, utilice un adaptador de corriente con una potencia de 20 W o superior.
2. Una vez completada la carga, desconecte la power bank de la fuente.
3. P

Cargando dispositivos utilizando un cable USB/Lightning

Puede utilizar la power bank para cargar la mayoría de los dispositivos móviles equipados con puerto USB o Lightning.

1. Conecte el cable integrado o extraíble a su dispositivo.
2. Una vez que el dispositivo conectado esté completamente cargado, desconecte el cable integrado o extraíble que está conectado a la power bank. A continuación, desconéctelo de la power bank.

Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y las directrices operativas a continuación.

Así evitará posibles daños al dispositivo o daños accidentales. El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por el uso incorrecto de este dispositivo.

1. Mantenga la power bank fuera del alcance de los niños.
2. Esta power bank está diseñada únicamente para uso doméstico.
3. Asegúrese de que no haya caídas, roturas intencionadas o accidentales, doblados, aplastamientos u otras deformaciones de la power bank, lo que podría afectar su funcionalidad.
4. No desmonte la power bank ni la altere de ninguna forma. No contiene ninguna parte que pueda ser reparada por el usuario en caso de falla.
5. No exponga la power bank a la humedad ni la sumerja en líquidos. No la exponga a agua que gotee o salpique. No coloque recipientes con agua sobre la power bank, por ejemplo, jarrones. Solo almacenar la power bank en un lugar seco puede garantizar su correcto funcionamiento. Almacene y utilice la power bank a temperaturas entre 0 °C-45 °C.
6. Preste atención especial a mantener suficiente distancia de las fuentes de calor. Si expone la power bank a temperaturas superiores a 60 °C, podría dañarse. No deje la power bank desatendida a la luz solar directa. Está prohibido colocar fuentes de fuego abierto sobre ella, por ejemplo, velas encendidas.
7. Nunca arroje la power bank al fuego.
8. No use ni almacene la power bank cerca de materiales/objetos que puedan inflamarse, combustibles o materiales explosivos, etc.
9. No deje la power bank desatendida mientras está en funcionamiento.
10. Está prohibido utilizar una power bank dañada o sus accesorios.
11. Cargue la power bank al menos cada tres meses, incluso si no la utiliza.
12. La power bank puede calentarse durante la carga y el uso. Preste especial atención a un calentamiento extremo que podría indicar un problema con el circuito de carga del dispositivo. En tal caso, desconecte la power bank del dispositivo de inmediato y consulte a un técnico cualificado.
13. Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor de la power bank para una correcta circulación del aire. No la use sobre superficies cubiertas con tela (por ejemplo, manteles).
14. Nunca cubra la power bank.
15. Tras una carga completa, desconecte la power bank de la fuente de energía para garantizar una mayor duración de su vida útil.
16. Para la limpieza, utilice solo un paño seco. Está prohibido limpiar con agua, productos químicos, disolventes, gasolina, etc.
17. Almacene la power bank en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de niños o mascotas domésticas.
18. No coloque ningún objeto sobre la power bank durante la carga.
19. Al cargar más de un dispositivo al mismo tiempo, puede reducir el rendimiento de carga de la power bank.

Exclusión de responsabilidad

Este power bank está destinado únicamente para su uso en conexión con dispositivos móviles adecuados. Siempre compruebe la compatibilidad entre el power bank y el nuevo dispositivo antes del primer uso. El fabricante no se hace responsable de ningún daño en el dispositivo móvil causado por un uso incorrecto de este producto.



Este producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas de la UE que le son aplicables.




Este símbolo en el producto o en la documentación acompañante indica que el producto no debe considerarse como un residuo municipal común y debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones legales locales vigentes. Entregue este producto para su eliminación ecológica. Al eliminar este producto correctamente, protege el medio ambiente. Para más información, comuníquese con la administración local encargada de la gestión de residuos municipales, el punto de recogida más cercano o su proveedor.

KASUTUSJUHEND

Aitäh, et valisite meie toote. Palun lugege hoolikalt see kasutusjuhend enne toote kasutamist ja säilitage see tulevikus kasutamiseks. Usume, et olete meie tootega rahul.

Toote kirjeldus:

1. USB-A väljund 1
2. USB-A väljund 2
3. Micro-USB sisend
4. USB-C sisend/väljund
5. Toite/nupuvalgustuse aktiveerimise nupp
6. Mahutavuse indikaator
7. Integreeritud päikesepaneel
8. Suunatud
9. Integreeritud Lightning kaabel
10. Integreeritud Micro-USB kaabel
11. Integreeritud USB-A kaabel - sisend
12. Integreeritud USB-C kaabel
13. Rihm



Tehnilised parameetrid:

Kapasite: 10000mAh (37 Wh)

Sisend 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Sisend 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Sisend 3: USB-A integreeritud kaabel: 5V/2A

Sisend 4: Päikesepaneel: 5V/150mA

Väljastus 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Väljastus 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Väljastus 3: USB-A 2: 5V/3A

Väljastus 4: USB-C integreeritud kaabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Väljastus 5: Lightning integreeritud kaabel: 5V/2A (10W)

Väljastus 6: Mico-USB integreeritud kaabel: 5V/2A (10W)

Väljastuste kombinatsioon: 5V/3A (15W) jagatud kõigi kasutatavate väljastuste vahel, sõltumata nende arvust

Protokollid: PD/QC2.0/QC3.0

Kaitsed: lühis; ülevool; ülevoov; ülekuumenemine; ülepinge

Toote mõõdud: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tootetüüp: Liitium - polümeer

Kaal: 268 g

Materjal: PC+ABS+Päikesepaneel

USB-C kuni USB-C kaabel:

Tüüp: USB-C kuni USB-C

Pikkus: 30 cm

Materjal: PVC

Kaal: 9 g

Pakendi sisu:

- 1× ForcePack 5in1 10000mAh Solar
- 1× eemaldatav USB-C kuni USB-C kaabel
- 1× QR kasutusjuhend

Power banki laadimise näidik:

LED indikaatorid: Näitavad power bank'i praegust mahtu (üks indikaator näitab vahemikku 25%)
Kui power bank on peaaegu tühi, vilgub üks indikaator valget valgust. Kui see on täielikult laetud, säravad kõik indikaatorid valges.
Laadimise ajal särab seadme indikaator vastavalt praegusele mahule (vahemikus 50-75% säravad kolm, vahemikus 0-25% särab üks).

Laadimine kestab 2-4 tundi 20W adapteriga. Laadimise mahtu näitab vastav vilkuv indikaator. Pärast täielikku laadimist lülitub power bank 30 sekundi jooksul välja.

Kasutamishend:

Powerbanki laadimine

1. Ühendage powerbank ühe sisendi (USB-C, Micro-USB, integreeritud USB-A kaabel) abil toiteadapteriga (adapter ei ole pakendis). Kiirema laadimise saavutamiseks kasutage toiteadapterit, mille väljundvõimsus on 20 W või rohkem.
2. Pärast laadimise lõpetamist eemaldage powerbank toiteallikast. 3.

Seadme laadimine USB/Lightning kaabli abil

Powerbanki saab kasutada enamikus mobiilseadmete laadimiseks, mis on varustatud USB või Lightning pesaga.

1. Integreeritud või eemaldatav kaabel ühendage oma seadmega.
2. Kui ühendatud seade on täielikult laetud, eemaldage integreeritud või eemaldatav kaabel, mis on ühendatud powerbankiga. Seejärel eemaldage see powerbankist.

Ohutusjuhised

Palun uurige hoolikalt allpool toodud ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit.

Nii kaitsete seadet võimaliku kahjustamise ja võimalike kahjude eest. Tootja ei vastuta seadme vale kasutamise tõttu põhjustatud kahjude eest.

1. Hoidke power bank lastele kätte saamatu.
2. See power bank on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
3. Veenduge, et seade ei kukuks ega puruneks tahtlikult või tahtmatult, ega deformeeruks, mis võiks kahjustada selle funktsionaalsust.
4. Ärge avage või rikkuge power bank'i muul viisil. See ei sisalda osi, mida kasutaja saaks ise rikete korral parandada.
5. Ärge laske power bank'il kokku puutuda niiskuse ega vedelikuga. Ärge laske sellel kokkupuutuda tilkiva või pritsiva veega. Ärge asetage power bank'i peale veega täidetud anumaid, näiteks vaase. Ainult power bank'i kuivana hoidmine tagab selle nõuetekohase toimimise. Hoidke ja kasutage power bank'i temperatuurivahemikus 0 °C-45 °C.
6. Pöörake erilist tähelepanu piisavale kaugusele soojusallikatest. Kui eksponeerite power bank'i temperatuuridele üle 60 °C, võib see kahjustuda. Ärge jätke power bank'i vaatluse alla otsese päikesevalguse kätte. Keelatud on sellele asetada avatud tule allikaid, näiteks süüdatud küünlaid.
7. Ärge visake power bank'i tulle.
8. Ärge kasutage ega hoidke power bank'i läheduses aineid, mis võivad süüdata, süüdatavaid ega plahvatusohtlikke aineid jne.
9. Ärge jätke power bank'i järelevalveta selle töö ajal.
10. Keelatud on kasutada kahjustatud power bank'i või selle tarvikuid.
11. Laadige power bank'i vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui te seda ei kasuta.
12. Power bank võib laadimise ja kasutamise ajal soojeneda. Palun pöörake tähelepanu võimalikele äärmuslikele temperatuuridele, mis võivad viidata laadimisseadme probleemile. Sel juhul eraldage power bank viivitamatult seadmest ja pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole. 13. Tagage power bank'i ümber piisav õhuringluse ruum. Ärge kasutage seda kangast kaetud pinnal (nt laudlinaga).
14. Ärge kunagi katke power bank'i.
15. Pärast täielikku laadimist eraldage power bank toiteallikast, see tagab pikema eluiga.
16. Puhastamiseks kasutage ainult kuivainet. Keelatud on puhastamiseks kasutada vett, kemikaale, lahusteid, bensini jne.
17. Hoidke power bank'i kuivas ja hästi ventileeritud kohas, ära laske lastel ega koduloomadel sellele ligi.
18. Ärge asetage power bank'i peale ühtegi eset laadimise ajal.
19. Laadides rohkem kui ühte seadet korraga, võib power bank'i laadimisvõime väheneda.

Vastutuse välistamine

See power bank on mõeldud kasutamiseks ainult koos sobiva mobiilse seadmega. Enne power banki ja uue seadme esmakordset kasutamist kontrollige nende vastastikust ühilduvust. Tootja ei kannu mingit vastutust mobiilse seadme võimalike kahjustuste eest, mis on põhjustatud selle toote vale kasutamise tõttu.



See toode vastab kõikidele Euroopa Liidu direktiividele, mis sellele kehtivad.




See sümbol tootel või selle kaasnevates dokumentides tähistab, et antud toode ei tohi olla

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le soigneusement pour une utilisation future. Nous sommes convaincus que vous serez satisfait de notre produit.

Description du produit :

- Sortie USB-A 1
- Sortie USB-A 2
- Entrée Micro-USB
- Entrée/Sortie USB-C
- Bouton d'alimentation/Activation de la lumière
- Indicateur de capacité
- Panneau solaire intégré
- Lampe de poche
- Câble Lightning intégré
- Câble Micro-USB intégré
- Câble USB-A intégré - entrée
- Câble USB-C intégré
- Lanière



Paramètres techniques :

- Capacité :** 10000mAh (37 Wh)
Entrée 1 : USB-C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrée 2 : Mico-USB : 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrée 3 : câble USB-A intégré : 5V/2A
Entrée 4 : panneau solaire : 5V/150mA
Sortie 1 : USB-C : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Sortie 2 : USB-A 1 : 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie 3 : USB-A 2 : 5V/3A
Sortie 4 : câble USB-C intégré : 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)
Sortie 5 : câble Lightning intégré : 5V/2A (10W)
Sortie 6 : câble Mico-USB intégré : 5V/2A (10W)
Combinaison de sorties : 5V/3A (15W) répartis entre toutes les sorties utilisées, quel que soit le nombre
Protocoles : PD/QC2.0/QC3.0
Protections : court-circuit ; surintensité ; surcharge ; surchauffe ; surtension
Dimensions du produit : 73 x 143,4 x 21,3 mm
Type de batterie : Lithium - polymère
Poids : 268 g
Matériau : PC+ABS+panneau solaire

Câble USB-C à USB-C :

- Type :** USB-C à USB-C
Longueur : 30 cm
Matériau : PVC
Poids : 9 g

Contenu de l'emballage :

- 1× ForcePack 5en1 10000mAh Solaire
- 1× câble USB-C détachable vers USB-C
- 1× guide QR d'utilisation

Indicateur de charge de la power bank :

Indicateurs LED : Ils affichent la capacité actuelle de la power bank (un indicateur correspondant à une plage de 25 %). Lorsque la power bank est presque déchargée, un indicateur clignote en blanc. Lorsque la charge est complète, tous les indicateurs blancs lumineux. En cours de chargement, les indicateurs lumineux passent au blanc en fonction de la capacité actuelle (entre 50-75 % trois indicateurs lumineux, 0-25 % un indicateur lumineux).

Le chargement dure 2 à 4 heures avec un adaptateur de 20W. La capacité de chargement est indiquée par l'indicateur clignotant correspondant. Après un chargement complet, la power bank s'éteint dans les 30 secondes.

Mode d'emploi :

Chargement de la power bank

- Connectez la power bank à l'aide de l'un des ports (USB-C, Micro-USB, câble USB-A intégré) à un adaptateur secteur (l'adaptateur n'est pas inclus). Pour un chargement plus rapide, utilisez un adaptateur secteur d'une puissance de 20 W ou plus.
- Une fois le chargement terminé, déconnectez la power bank de la source.
- P

Chargement d'un appareil via un câble USB/Lightning

Vous pouvez utiliser la power bank pour charger la plupart des appareils mobiles équipés d'un port USB ou Lightning.

- Branchez le câble intégré ou amovible à votre appareil.
- Lorsque l'appareil connecté est complètement chargé, déconnectez le câble intégré ou amovible connecté à la power bank. Ensuite, déconnectez-le de la power bank.

Consignes de sécurité

Veuillez étudier attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation ci-dessous.

Cela évitera d'endommager l'appareil ou de causer des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte de cet appareil.

- Gardez la batterie externe hors de portée des enfants.
- Cette batterie externe est destinée uniquement à un usage domestique.
- Faites attention à prévenir les chutes, les bris volontaires ou involontaires, les plis, les déformations ou toute autre altération de la batterie externe, car cela pourrait affecter son fonctionnement.
- Ne démontez pas la batterie externe et ne la modifiez d'aucune autre manière. Elle ne contient aucune pièce que l'utilisateur pourrait réparer en cas de défaillance.
- Ne pas exposer la batterie externe à l'humidité ni la plonger dans des liquides. Évitez le contact avec des gouttes d'eau. Ne posez pas de récipients d'eau, comme des vases, sur la batterie externe. La seule manière de garantir son bon fonctionnement est de la garder au sec. Rangez et utilisez la batterie externe à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.
- Accordez une attention particulière à la distance suffisante des sources de chaleur. Si la batterie externe est exposée à des températures supérieures à 60 °C, cela pourrait l'endommager. Ne laissez pas la batterie externe sans surveillance à la lumière directe du soleil. Il est interdit de poser des sources de flammes nues, comme des bougies allumées, sur celle-ci.
- Ne jetez jamais la batterie externe au feu.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe à proximité de matériaux/objets susceptibles de s'enflammer, comme des produits inflammables ou explosifs.
- Ne laissez pas la batterie externe sans surveillance pendant son utilisation.
- Il est interdit d'utiliser une batterie externe endommagée ou ses accessoires.
- Rechargez la batterie externe au moins tous les trois mois, même si vous ne l'utilisez pas.
- La batterie externe peut chauffer pendant sa charge et son utilisation. Veuillez accorder une attention particulière à un éventuel échauffement excessif, qui pourrait indiquer un problème avec le circuit de charge de l'appareil. Dans ce cas, déconnectez immédiatement la batterie externe de l'appareil et contactez un technicien qualifié. 13. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace libre autour de la batterie externe pour une circulation d'air adéquate. Ne l'utilisez pas sur une surface recouverte de tissus (par exemple, une nappe).
- Ne couvrez jamais la batterie externe.
- Une fois complètement chargée, déconnectez la batterie externe de la source d'alimentation pour garantir sa longévité.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec. Il est interdit d'utiliser de l'eau, des produits chimiques, des solvants, de l'essence, etc. pour le nettoyage.
- Rangez la batterie externe dans un endroit sec et bien aéré, hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Pendant la charge, ne posez aucun objet sur la batterie externe.
- En rechargeant plus d'un appareil en même temps, la puissance de charge de la batterie externe peut diminuer.

Exclusion de responsabilité

Cette power bank est destinée à être utilisée uniquement en conjonction avec un appareil mobile compatible. Avant la première utilisation de la power bank et du nouvel appareil, vérifiez leur compatibilité mutuelle. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés sur l'appareil mobile par une utilisation incorrecte de ce produit.



Ce produit répond à toutes les exigences de base des directives de l'UE qui lui sont applicables.




Ce symbole sur le produit ou dans la documentation qui l'accompagne indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet municipal ordinaire et doit être éliminé conformément aux réglementations légales en vigueur localement. Veuillez remettre ce produit pour un traitement écologique. En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale compétente en matière d'élimination des déchets municipaux, le point de collecte le plus proche ou votre vendeur.

UPUTE ZA UPORABU

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije korištenja proizvoda i da ga pažljivo čuvate za buduću upotrebu. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda:

1. USB-A izlaz 1
2. USB-A izlaz 2
3. Micro-USB ulaz
4. USB-C ulaz/izlaz
5. Tipka za napajanje/aktivaciju svjetla
6. Indikator kapaciteta
7. Integrirani solarni panel
8. Svjetlo
9. Integrirani Lightning kabel
10. Integrirani Micro-USB kabel
11. Integrirani USB-A kabel - ulaz
12. Integrirani USB-C kabel
13. Pojas



Tehnički parametri:

Kapacitet: 10000mAh (37 Wh)

Ulaz 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ulaz 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ulaz 3: USB-A integrirani kabel: 5V/2A

Ulaz 4: Solarni panel: 5V/150mA

Izlaz 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Izlaz 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izlaz 3: USB-A 2: 5V/3A

Izlaz 4: USB-C integrirani kabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Izlaz 5: Lightning integrirani kabel: 5V/2A (10W)

Izlaz 6: Mico-USB integrirani kabel: 5V/2A (10W)

Kombinacija izlaza: 5V/3A (15W) raspoređeno između svih korištenih izlaza bez obzira na njihov broj

Protokoli: PD/QC2.0/QC3.0

Zaštite: kratki spoj; prekomjerna struja; prenapona; pregrijavanje; preopterećenje

Dimenzije proizvoda: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tip članka: Litij - polimer

Težina: 268 g

Materijal: PC+ABS+Solarni panel

USB-C na USB-C kabel:

Tip: USB-C na USB-C

Duljina: 30 cm

Materijal: PVC

Težina: 9 g

Sadržaj pakiranja:

- 1× ForcePack 5u1 10000mAh Solar
- 1× odvojivi USB-C na USB-C kabel
- 1× QR upute za korištenje

Indikacija punjenja power banke:

LED indikatori: Pokazuju trenutni kapacitet powerbanke (jedan indikator pokazuje raspon od 25%). Kada je powerbanka gotovo prazna, jedan indikator trepće bijelo. Kada je potpuno napunjena, svi indikatori bijelo svijetle.

Pri punjenju, uređaj bijelo svijetli indikatore prema trenutnom kapacitetu (u rasponu od 50-75% svijetle tri, u rasponu od 0-25% jedan).

Punjenje traje 2-4 sata s 20W adapterom. Kapacitet punjenja prikazuje odgovarajući trepćući indikator. Nakon potpunog punjenja, powerbanka se isključuje unutar 30s.

Upute za korištenje:

Punjenje powerbanke

1. Povežite powerbanku koristeći jedan od priključaka (USB-C, Micro-USB, integrirani USB-A kabel) u mrežni adapter (adapter nije uključen). Za brže punjenje, koristite mrežni adapter snage 20 W ili više.
2. Nakon završetka punjenja, odvojite powerbanku od izvora.
3. P

Punjenje uređaja putem USB/Lightning kabela

Powerbanku možete koristiti za punjenje većine mobilnih uređaja opremljenih USB ili Lightning priključkom.

1. Integrirani ili odvojivi kabel priključite u vaše uređaje.
2. Kada je povezano uređaje potpuno napunjeno, odvojite integrirani ili odvojivi kabel priključen na powerbanku. Zatim ga odvojite od powerbanke.

Sigurnosne upute

Pažljivo proučite navedene sigurnosne upute i upute za uporabu.

Tako ćete izbjeći moguće oštećenje uređaja ili eventualnu štetu. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

1. Držite powerbanku izvan dosega djece.
2. Ova power banka namijenjena je isključivo za kućnu upotrebu.
3. Pazite da ne dođe do pada, namjernog ili nenamjernog lomljenja, savijanja, deformacije ili druge promjene powerbanke, što može uzrokovati narušavanje njezine funkcionalnosti.
4. Ne rastavljajte powerbanku niti je na bilo koji drugi način ne narušavajte. Ne sadrži nijednu komponentu koju korisnik može sam popraviti u slučaju kvara.
5. Ne izlažite powerbanku vlazi niti je uronite u tekućine. Ne izlažite je kapljičkoj ili prskajućoj vodi. Ne stavljajte posude s vodom, npr. vaze, na powerbanku. Samo čuvanje powerbanke na suhom može jamčiti njezinu ispravnu funkcionalnost. Skladištite i koristite powerbanku na temperaturama između 0 °C-45 °C.
6. Povećajte pažnju na dovoljnu udaljenost od izvora topline. Ako izložite powerbanku temperaturama višim od 60 °C, moglo bi doći do njenog oštećenja. Ne ostavljajte powerbanku bez nadzora na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Zabranjeno je stavljati na nju izvore otvorenog plamena, npr. svijeće.
7. Nikada ne bacajte powerbanku u vatru.
8. Ne koristite niti ne skladištite powerbanku u blizini zapaljivih tvari/predmeta koji se mogu zapaliti, eksplozivnih tvari itd.
9. Ne ostavljajte powerbanku bez nadzora dok je u radu.
10. Zabranjeno je koristiti oštećenu powerbanku ili njezinu opremu.
11. Punite powerbanku najmanje svaka tri mjeseca, čak i ako je ne koristite.
12. Power banka se tijekom punjenja i korištenja može zagrijavati. Molimo obratite posebnu pažnju na eventualno ekstremno zagrijavanje, što može ukazivati na problem s punjačem elektroničkog uređaja. U takvom slučaju odmah odvojite powerbanku od uređaja i obratite se kvalificiranom tehničaru.
13. Osigurajte dovoljno slobodnog prostora oko powerbanke za pravilnu cirkulaciju zraka. Ne koristite je na površinama prekrivenim platnom (npr. stolnjaku).
14. Nikada ne prekrivajte powerbanku.
15. Nakon potpunog punjenja odvojite powerbanku od napajanja kako biste osigurali njezin duži vijek trajanja.
16. Za čišćenje koristite samo suhu krpu. Zabranjeno je koristiti vodu, kemijske tvari, otapala, benzin itd. za čišćenje.
17. Pohranite powerbanku na suhom i dobro prozračenom mjestu, izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.
18. Na powerbanku tijekom punjenja ne stavljajte nikakve predmete.
19. Tijekom punjenja više od jednog uređaja istovremeno može doći do smanjenja punjačkog učinka powerbanke.

Isključenje odgovornosti

Ova power banka namijenjena je isključivo za korištenje s odgovarajućim mobilnim uređajima. Prije prvog korištenja power banke i novog uređaja provjerite njihovu međusobnu kompatibilnost. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na mobilnom uređaju uzrokovanu nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koji se na njega odnose.




Ovaj simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji označava da taj proizvod ne smije biti smatran uobičajenim komunalnim otpadom i da ga treba zbrinuti u skladu s važećim lokalnim zakonskim propisima. Predajte ovaj proizvod za ekološko zbrinjavanje. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda štite okoliš. Za više informacija obratite se lokalnoj samoupravi zaduženoj za zbrinjavanje komunalnog otpada, najbližem mjestu za prikupljanje ili vašem prodavaču.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt, és gondosan őrizze meg a jövőbeni felhasználás érdekében. Bízunk benne, hogy elégedett lesz a termékünkkel.

Termék leírása:

1. USB-A kimenet 1
2. USB-A kimenet 2
3. Micro-USB bemenet
4. USB-C bemenet/kimenet
5. Bekapcsoló gomb/Zseblámpa aktiváló
6. Kapacitásjelző
7. Beépített napelem
8. Zseblámpa
9. Beépített Lightning kábel
10. Beépített Micro-USB kábel
11. Beépített USB-A kábel - bemenet
12. Beépített USB-C kábel
13. Pánt



Műszaki paraméterek:

Kapacitás: 10000mAh (37 Wh)

Bemenet 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Bemenet 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Bemenet 3: USB-A beépített kábel: 5V/2A

Bemenet 4: Nap panel: 5V/150mA

Kimenet 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Kimenet 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Kimenet 3: USB-A 2: 5V/3A

Kimenet 4: USB-C beépített kábel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Kimenet 5: Lightning beépített kábel: 5V/2A (10W)

Kimenet 6: Micro-USB beépített kábel: 5V/2A (10W)

Kimenetek kombinációja: 5V/3A (15W) elosztva az összes használt kimenet között, függetlenül a számtól

Protokollok: PD/QC2.0/QC3.0

Védelem: rövidzárlat; túlfeszültség; túláram; túlmelegedés, túlfeszültség

Termék méretei: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Típus: Lítium - polimer

Súly: 268 g

Anyag: PC+ABS+Napelem panel

USB-C to USB-C kábel:

Típus: USB-C to USB-C

Hossz: 30 cm

Anyag: PVC

Súly: 9 g

A csomag tartalma:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Napelem

1× levehető USB-C a USB-C kábel

1× QR használati útmutató

A powerbank töltési jelzése:

LED jelzők: A power bank aktuális kapacitását mutatják (egy jelző 25%-os tartományt jelez).

Ha a power bank majdnem lemerült, egy jelző fehér fényel villog. Ha teljesen fel van töltve, minden jelző fehér színben világít.

Töltés közben a jelzők fehér fényel világítanak az aktuális kapacitás szerint (50-75%-os tartományban három, 0-25%-os tartományban egy).

A töltés 2-4 órát vesz igénybe 20W adapterrel. A töltöttségi szintet a megfelelő villogó jelző mutatja. Teljes töltés után a power bank 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Használati útmutató:

Power bank töltése

1. Csatlakoztassa a power bankot az egyik bemeneti port (USB-C, Micro-USB, beépített USB-A kábel) segítségével a hálózati adapterhez (az adapter nem része a csomagnak). Ha gyorsabb töltést szeretne elérni, használjon 20 W vagy erősebb hálózati adaptert.
2. A töltés befejeztével húzza ki a power bankot a forrásból.
3. P

Eszközök töltése USB/Lightning kábellel

A power bankot mobil eszközök töltésére is felhasználhatja, amelyek USB vagy Lightning porttal rendelkeznek.

1. Csatlakoztassa a beépített vagy leválasztható kábelt az eszközhöz.
2. Amint az csatlakoztatott eszköz teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a power bankhoz csatlakozó beépített vagy leválasztható kábelt. Azt követően húzza ki a kábelt a power bankból.

Biztonsági utasítások

Kérjük, alaposan tanulmányozza át az alábbi biztonsági utasításokat és használati útmutatót.

Ezzel elkerülheti az eszköz esetleges károsodását vagy a lehetséges sérüléseket. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából adódó károkért.

1. Tartsa a power bankot gyermekek elől elzárva.
2. Ez a power bank kizárólag háztartási használatra készült.
3. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, és ne szenvedjen el szándékos vagy véletlen törést, meghajlást, megnyomódást vagy egyéb deformációt, mivel ez a funkcióját befolyásolhatja.
4. Ne bontsa szét a power bankot, és más módon se rongálja meg. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó saját magának javíthatna.
5. Ne tegye ki a power bankot nedvességnek, és ne merítse folyadékba. Ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen vízzel töltött edényeket, például vázakat a power bankra. Csak száraz helyen tárolva biztosítható a megfelelő működése. A power bankot 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolja és használja.
6. Különösen figyeljen arra, hogy elegendő távolságot tartsanak a hőforrásoktól. Ha a power bankot 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek teszi ki, károsodhat. Ne hagyja a power bankot közvetlen napsugárzásban felügyelet nélkül. Tilos lángoló anyagokat, például gyertyákat rátenni.
7. A power bankot soha ne dobja tűzbe.
8. Ne használja és ne tárolja a power bankot éghető, robbanékony anyagok közelében.
9. Ne hagyja felügyelet nélkül a power bankot, miközben működik.
10. Tilos sérült power bankot vagy annak tartozékait használni.
11. A power bankot legalább három havonta töltsse fel, még akkor is, ha nem használja.
12. A power bank töltése és használata közben felmelegedhet. Kérjük, figyeljen a potenciálisan extrém felmelegedésre, mivel ez problémát jelezhet a töltő áramkörével. Ilyen esetben azonnal húzza ki a power bankot az eszközből, és forduljon egy szakképzett technikushoz.
13. Biztosítson elegendő szabad teret a power bank körül a megfelelő légáramlás érdekében. Ne használja textíliával borított felületen (például terítőn).
14. Soha ne takarja le a power bankot.
15. A teljes töltés után húzza ki a power bankot a feszültségforrásból, hogy ezzel meghosszabbítsa élettartamát.
16. Tisztításához csak száraz ruhát használjon. Tilos vízzel, vegyszerekkel, oldószerekkel, benzinnel stb. tisztítani.
17. A power bankot száraz és jól szellőző helyen tárolja, gyermekek vagy házi kedvencek elől elzárva.
18. Töltés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a power bankra.
19. Ha több mint egy eszközt tölt, a power bank töltési teljesítménye csökkenhet.

Felelősség kizárása

Ez a power bank kizárólag megfelelő mobil eszközzel történő használatra készült. Mielőtt első alkalommal használja a power bankot és az új eszközt, mindig ellenőrizze azok kölcsönös kompatibilitását. A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget a mobil eszköz esetleges károsodásáért, amely a termék nem megfelelő használatából fakad.



Ez a termék megfelel minden alapvető követelménynek, amelyet az EU irányelvei támasztanak vele szemben.




Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladéknak tekinteni, és azt a helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Kérjük, juttassa el ezt a terméket környezetkímélő ártalmatlanításra. Az ezen termék helyes ártalmatlanításával védheti a környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, amely a háztartási hulladék ártalmatlanításával foglalkozik, a legközelebbi gyűjtőhelyhez, vagy az eladójához.

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo con cura per future consultazioni. Siamo certi che sarai soddisfatto del nostro prodotto.

Descrizione del prodotto:

1. Uscita USB-A 1
2. Uscita USB-A 2
3. Ingresso Micro-USB
4. Ingresso/Uscita USB-C
5. Pulsante di accensione/Attivazione della torcia
6. Indicatore di capacità
7. Pannello solare integrato
8. Torcia
9. Cavo Lightning integrato
10. Cavo Micro-USB integrato
11. Cavo USB-A integrato - ingresso
12. Cavo USB-C integrato
13. Laccetto



Parametri tecnici:

Capacità: 10000mAh (37 Wh)

Ingresso 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ingresso 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ingresso 3: Cavo integrato USB-A: 5V/2A

Ingresso 4: Pannello solare: 5V/150mA

Uscita 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Uscita 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Uscita 3: USB-A 2: 5V/3A

Uscita 4: Cavo integrato USB-C: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Uscita 5: Cavo integrato Lightning: 5V/2A (10W)

Uscita 6: Cavo integrato Micro-USB: 5V/2A (10W)

Combinazione delle uscite: 5V/3A (15W) distribuito tra tutte le uscite utilizzate, indipendentemente dal loro numero

Protocolli: PD/QC2.0/QC3.0

Protezioni: corto circuito; sovracorrente; sovratensione; surriscaldamento, sovraccarico

Dimensioni del prodotto: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tipo di articolo: Litio - polimeri

Peso: 268 g

Materiale: PC+ABS+Pannello solare

Cavo USB-C a USB-C:

Tipo: USB-C a USB-C

Lunghezza: 30 cm

Materiale: PVC

Peso: 9 g

Contenuto della confezione:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Solare

1× cavo USB-C a USB-C rimovibile

1× QR manuale d'uso

Indicazione di carica della power bank:

Indicatori LED: Mostrano la capacità attuale della power bank (un indicatore indica l'intervallo del 25%)
Quando la power bank è quasi scarica, un indicatore lampeggia in bianco. Quando è completamente carica, tutti gli indicatori brillano in bianco.

Durante la ricarica, gli indicatori lampeggiano in bianco in base alla capacità attuale (nell'intervallo 50-75% brillano tre, nell'intervallo 0-25% uno).

La ricarica richiede 2-4 ore con un adattatore da 20W. La capacità di carica è indicata dall'apposito indicatore lampeggiante. Dopo una carica completa, la power bank si spegne entro 30 secondi.

Istruzioni per l'uso:

Caricamento della power bank

1. Collega la power bank utilizzando una delle porte (USB-C, Micro-USB, cavo USB-A integrato) all'adattatore di rete (l'adattatore non è incluso nella confezione). Per una ricarica più veloce, utilizza un adattatore di rete con una potenza di 20 W o superiore.
2. Al termine della ricarica, scollega la power bank dalla fonte.
3. P

Caricamento dei dispositivi tramite cavo USB/Lightning

Puoi utilizzare la power bank per caricare la maggior parte dei dispositivi mobili dotati di porta USB o Lightning.

1. Collega il cavo integrato o rimovibile al tuo dispositivo.
2. Una volta che il dispositivo collegato è completamente carico, scollega il cavo integrato o rimovibile collegato alla power bank. Poi scollegalo dalla power bank.

Istruzioni di sicurezza

Studiate attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

In questo modo eviterete possibili danni al dispositivo o eventuali inconvenienti. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio di questo apparecchio.

1. Tenere la power bank fuori dalla portata dei bambini.
2. Questa power bank è destinata esclusivamente all'uso domestico.
3. Assicuratevi di evitare cadute, rotture accidentali o intenzionali, piegamenti, torsioni o altre deformazioni della power bank, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità.
4. Non smontare la power bank né alterarla in alcun modo. Non contiene parti che l'utente possa riparare in caso di guasto.
5. Non esporre la power bank all'umidità e non immergerla in liquidi. Non esporla ad acqua gocciolante o spruzzante. Non posizionare contenitori d'acqua, ad esempio vasi, sulla power bank. Solo conservando la power bank in un luogo asciutto si può garantire il suo corretto funzionamento. Conservare e usare la power bank a temperature tra 0 °C e 45 °C.
6. Prestare particolare attenzione a mantenere una distanza adeguata da fonti di calore. Se esposta a temperature superiori a 60 °C, potrebbe subire danni. Non lasciare la power bank incustodita alla luce diretta del sole. È vietato posizionare fonti di fuoco aperto, come candele accese, su di essa.
7. Non gettare mai la power bank nel fuoco.
8. Non utilizzare o stoccare la power bank in prossimità di sostanze/oggetti infiammabili, combustibili o esplosivi, ecc.
9. Non lasciare la power bank incustodita mentre è in uso.
10. È vietato utilizzare una power bank danneggiata o i suoi accessori.
11. Caricare la power bank almeno ogni tre mesi, anche se non la si utilizza.
12. La power bank può surriscaldarsi durante la ricarica e l'uso. Si prega di prestare particolare attenzione a eventuali surriscaldamenti estremi, che potrebbero indicare un problema con il circuito di ricarica del dispositivo elettronico. In tal caso, disconnettere immediatamente la power bank dal dispositivo e contattare un tecnico qualificato.
13. Assicuratevi di avere spazio libero sufficiente attorno alla power bank per una corretta circolazione dell'aria. Non utilizzarla su superfici rivestite di tessuto (ad esempio, tovaglioli).
14. Non coprire mai la power bank.
15. Dopo una carica completa, scollegare la power bank dalla fonte di alimentazione per garantire una maggiore durata.
16. Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto. È vietato pulire con acqua, sostanze chimiche, solventi, benzina, ecc.
17. Conservare la power bank in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini o animali domestici.
18. Non posizionare alcun oggetto sulla power bank durante la ricarica.
19. Durante la ricarica di più di un dispositivo contemporaneamente, potrebbe verificarsi una riduzione della potenza di ricarica della power bank.

Esclusione di responsabilità

Questa power bank è destinata solo all'uso in combinazione con dispositivi mobili appropriati. Verifica sempre la loro compatibilità reciproca prima del primo utilizzo della power bank e del nuovo dispositivo. Il produttore non si fa carico di eventuali danni al dispositivo mobile causati da un uso improprio di questo prodotto.



Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti fondamentali delle direttive UE che lo riguardano.




Questo simbolo sul prodotto o nella documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere considerato come rifiuto comune e deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti. Si prega di conferire questo prodotto a un servizio di smaltimento ecologico. Un corretto smaltimento di questo prodotto protegge l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministrazione locale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti comuni, il centro di raccolta più vicino o il rivenditore.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Ačiū, kad pasirinkote mūsų produktą. Prašome atidžiai perskaityti šią vartotojo instrukciją prieš naudojant produktą ir ją kruopščiai saugoti būsiam naudojimui. Tikime, kad būsite patenkinti mūsų produktu.

Produkto aprašymas:

1. USB-A išėjimas 1
2. USB-A išėjimas 2
3. Micro-USB įėjimas
4. USB-C įėjimas/išėjimas
5. Energijos mygtukas/Šviesos įjungimas
6. Talpos indikatorius
7. Integruotas saulės panelis
8. Žibintuvėlis
9. Integruotas Lightning laidas
10. Integruotas Micro-USB laidas
11. Integruotas USB-A laidas - įėjimas
12. Integruotas USB-C laidas
13. Kilpa



Techniniai parametrai:

Talpa: 10000mAh (37 Wh)

Įvestis 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Įvestis 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Įvestis 3: USB-A įmontuota laidą: 5V/2A

Įvestis 4: Saulės skydelis: 5V/150mA

Išvestis 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Išvestis 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Išvestis 3: USB-A 2: 5V/3A

Išvestis 4: USB-C įmontuota laidą: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Išvestis 5: Lightning įmontuota laidą: 5V/2A (10W)

Išvestis 6: Mico-USB įmontuota laidą: 5V/2A (10W)

Išvesties deriniai: 5V/3A (15W) paskirstytas tarp visų naudojamų išvesties, nesvarbu, kiek jų yra

Protokolai: PD/QC2.0/QC3.0

Apsaugos: trumpo jungimo; per didelės srovės; viršįtampio; perkaitimo, per didelio įtampos

Produkto matmenys: 73 x 143.4 x 21.3 mm

Tipas: Ličio - polimero

Svoris: 268 g

Medžiaga: PC+ABS+Saulės skydelis

USB-C į USB-C laidą:

Tipas: USB-C į USB-C

Ilgis: 30 cm

Medžiaga: PVC

Svoris: 9 g

Pakuotės turinys:

1x ForcePack 5in1 10000mAh Saulės

1x nuimamas USB-C į USB-C laidas

1x QR naudojimo vadovas

Power bank

LED indikatoriai: Rodo dabartinį powerbanko pajėgumą (vienas indikatorius rodo intervalą 25%) Kai powerbankas yra beveik išsikrovęs, vienas indikatorius mirksi baltai. Kai jis pilnai įkrautas, visi indikatoriai baltai šviečia.

Krovimo metu indikatoriai baltai šviečia pagal dabartinį pajėgumą (intervale 50-75% šviečia trys, intervale 0-25% – vienas).

Krovimas trunka 2-4 valandas su 20W adaptoriumi. Įkrovimo pajėgumą rodo atitinkamas mirksintis indikatorius. Po pilno įkrovimo powerbankas išsijungia per 30s.

Naudojimo instrukcija:

Įkrovimas naudojant power bank'ą

1. Prijunkite power bank'ą prie tinklo adapterio (adapteris nėra komplekte) per vieną iš jungčių (USB-C, Micro-USB, integruota USB-A laidas). Norėdami pasiekti greitesnį įkrovimą, naudokite 20 W ar didesnės galios tinklo adapterį.
2. Baigę įkrovimą, atjunkite power bank'ą nuo maitinimo šaltinio.
3. P

Įkrovimas naudojant USB/Lightning laidą

Power bank'ą galite naudoti įkrauti didžiąją dalį mobiliųjų įrenginių, turinčių USB arba Lightning jungtį.

1. Prijunkite integruotą arba nuimamą laidą prie savo įrenginio.
2. Kai prijungtas įrenginys visiškai įkrautas, atjunkite integruotą arba nuimamą laidą, prijungtą prie power bank'o. Tuomet atjunkite jį nuo power bank'o.

Saugos instrukcijos

Išsamiai susipažinkite su žemiau pateiktais saugos nurodymais ir naudojimo instrukcijomis.

Tai padės išvengti galimo prietaiso sugadinimo ar galimų nuostolių. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo šio įrenginio naudojimo.

1. Laikykite power bank'ą nuo vaikų.
2. Šis power bank'as skirtas naudoti tik namuose.
3. Pasirūpinkite, kad nepatektų į jį kritimų, tyčinių ar netyčinių sugadinimų, sulenkimų, suspaudimų ar kitokių deformacijų, kurie galėtų sutrikdyti jo veikimą.
4. Neardykite power bank'o ir jokių kitų būdu jo nesugadinkite. Jame nėra jokių dalių, kurias vartotojas galėtų pats suremontuoti gedimo atveju.
5. Neveikite power bank'o drėgmei, nepamerkite jo į skysčius. Nesukurkite aplink jį lašinančių ar purslų drėgmės. Ant power bank'o nedėkite indų su vandeniu, pvz., vazų. Tik laikydami power bank'ą sausiai galite užtikrinti jo tinkamą veikimą. Laikykite ir naudokite power bank'ą temperatūroje nuo 0 °C iki 45 °C.
6. Ypač atidžiai laikykites pakankamo atstumo nuo šilumos šaltinių. Jei power bank'as būtų veikiamas temperatūros virš 60 °C, jis galėtų sugesti. Neleiskite power bank'o tiesioginiuose saulės spinduliuose. Draudžiama ant jo dėti atvirus ugnies šaltinius, pvz., degančias žvakes.
7. Niekuomet neįmeskite power bank'o į ugnį.
8. Nenaudokite ir nelaikykite power bank'o netoli medžiagų / objektų, kurie galėtų užsidegti, degių arba sprogstamųjų medžiagų ir pan.
9. Neleiskite power bank'o be priežiūros, kol jis veikia.
10. Draudžiama naudoti pažeistą power bank'ą arba jo priedus.
11. Kiekvieną mėnesį bent kartą, net jei jo nenaudojate, įkraukite power bank'ą.
12. Power bank'as gali įkaisti tiek krovimo, tiek naudojimo metu. Prašome atkreipti ypatingą dėmesį į galimą jo per didelį įkaitimą, kuris gali rodyti problemas su įkrovimo grandine. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite power bank'ą nuo prietaiso ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
13. Užtikrinkite pakankamai laisvos erdvės aplink power bank'ą, kad užtikrintumėte tinkamą oro cirkuliaciją. Nenaudokite jo ant paviršių, padengtų audiniu (pvz., staltiesė).
14. Niekuomet neuždenkite power bank'o.
15. Po visiško įkrovimo atjunkite power bank'ą nuo maitinimo šaltinio, taip užtikrinsite jo ilgesnį tarnavimo laiką.
16. Valymui naudokite tik sausi lufkino audinį. Draudžiama valymui naudoti vandenį, chemines medžiagas, tirpiklius, benzino ir pan.
17. Laikykite power bank'ą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo vaikų ar naminių gyvūnų.
18. Ant power bank'o krovimo metu nedėkite jokių objektų.
19. Krovimo metu kai naudojami daugiau nei vienas įrenginys tuo pačiu metu gali sumažėti power bank'o įkrovimo galia.

Atsakomybės atsisakymas

Šis powerbanka skirta naudoti tik su tinkamu mobiliuoju įrenginiu. Prieš pirmąjį powerbankos naudojimą ir naujo įrenginio prijungimą, įsitikinkite, kad jie yra tarpusavyje suderinami. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą mobiliam įrenginiui, kurią gali sukelti netinkamas šio produkto naudojimas.



Šis produkt atitinka visus pagrindinius ES direktyvų reikalavimus, kurie jam taikomi.




Šis simbolis produkte ar lydinčiuose dokumentuose nurodo, kad konkretus produktas negali būti laikomas įprastinėmis buitinėmis atliekomis ir turi būti tvarkomas pagal vietoje galiojančius teisės aktus. Pasirūpinkite, kad šis produktas būtų ekologiškai pašalintas. Teisingu šio produkto šalinimu saugote gamtą. Daugiau informacijos kreipkitės į vietos savivaldą, atsakingą už buitines atliekų tvarkymą, artimiausią surinkimo punktą arba savo platintoją.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu pirms produkta lietošanas un glabājiet to uzmanīgi turpmākai izmantošanai. Mēs ticam, ka jūs būsit apmierināts ar mūsu produktu.

Produkta apraksts:

1. USB-A izeja 1
2. USB-A izeja 2
3. Micro-USB ieeja
4. USB-C ieeja/izeja
5. Barošanas/patronas aktivizācijas poga
6. Jaudas indikators
7. Iebūvēts saules panelis
8. Lampa
9. Iebūvēts Lightning kabelis
10. Iebūvēts Micro-USB kabelis
11. Iebūvēts USB-A kabelis - ieeja
12. Iebūvēts USB-C kabelis
13. Cilpa



Tehniskie parametri:

Jauda: 10000mAh (37 Wh)

Ieeja 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ieeja 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ieeja 3: USB-A integrēts kabelis: 5V/2A

Ieeja 4: Saules panels: 5V/150mA

Izvide 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Izvide 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izvide 3: USB-A 2: 5V/3A

Izvide 4: USB-C integrēts kabelis: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Izvide 5: Lightning integrēts kabelis: 5V/2A (10W)

Izvide 6: Mico-USB integrēts kabelis: 5V/2A (10W)

Izvalu kombinācijas: 5V/3A (15W), sadalīts starp visām izmantojamām izvadēm neatkarīgi no to skaita

Protokoli: PD/QC2.0/QC3.0

Aizsardzības: Īssavienojums; pārspriegums; pārslogojums; pārkaršana; pārslodze

Produkta izmēri: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Akumulators: Litija - polimērs

Svars: 268 g

Materiāls: PC+ABS+Saules panelis

USB-C uz USB-C kabelis:

Tips: USB-C uz USB-C

Garums: 30 cm

Materiāls: PVC

Svars: 9 g

Iepakojuma saturs:

- 1x ForcePack 5in1 10000mAh Saules
- 1x noņemams USB-C uz USB-C kabelis
- 1x QR rokasgrāmata lietošanai

Powerbankas uzlādes indikācija:

LED indikatori: Rāda pašreizējo jaudas bankas kapacitāti (viens indikators rāda intervālu 25%)

Kad jaudas banka ir gandrīz izlādējusies, viens indikators mirgo baltā krāsā. Kad tā ir pilnībā uzlādēta, visi indikatori baltā krāsā deg.

Lādējot, ierīces indikatori baltā krāsā mirgo atbilstoši pašreizējai kapacitātei (50-75% intervālā deg trīs, 0-25% intervālā viens).

Lādēšana ilgst 2-4 stundas ar 20W adapteri. Uzlādes kapacitāti norāda attiecīgais mirgojošais indikators. Pēc pilnas uzlādēšanas jaudas banka izslēdzas 30 sekunžu laikā.

Lietošanas instrukcija:

Power bankas uzlāde

1. Pieejiet pie power bankas, izmantojot vienu no ievadiem (USB-C, Micro-USB, iebūvēts USB-A kabelis) pie sienas adaptera (adapteris nav iekļauts komplektācijā). Lai sasniegtu ātrāku uzlādi, izmantojiet sienas adapteri ar jaudu 20 W vai augstāku.
2. Pēc uzlādes pabeigšanas atslēdziet power banku no avota.
3. P

Ierīces uzlāde, izmantojot USB/Lightning kabeli

Power banku varat izmantot, lai uzlādētu lielāko daļu mobilās ierīces, kas aprīkotas ar USB vai Lightning portu.

1. Iebūvēto vai noņemamo kabeli pieslēdziet savai ierīcei.
2. Kad pieslēgtā ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet no tās iebūvēto vai noņemamo kabeli, kas savienots ar power banku. Pēc tam atslēdziet to no power bankas.

Drošības norādījumi

Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šeit norādītajiem drošības noteikumiem un lietošanas instrukcijām.

Tas palīdzēs izvairīties no ierīces bojājumiem vai iespējamiem traucējumiem. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisa nepareiza šīs ierīces lietošana.

1. Uzglabājiet powerbanku ārpus bērnu sasniedzamības.
2. Šī powerbanka ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
3. Pārliecinieties, ka nav kritienu, nodomu vai nejaušu sadalījumu, sagrozījumu, izkropļojumu vai citu deformāciju, kas varētu traucēt tās funkcionalitāti.
4. Nesadaliet powerbanku vai nekādā citā veidā to nesabojājiet. Tā nesatur daļas, ko lietotājs varētu pats salabot, ja rodas traucējumi.
5. Neizvirziet powerbanku mitrumam, nemēģiniet to ievietot šķidrumos. Neizstādiet to tekamā vai sprāgstošā ūdenī. Neuzlieciet uz powerbankas traukus ar ūdeni, piemēram, vāzes. Tikai uzglabājot powerbanku sausā vidē, var nodrošināt tās pareizu darbību. Uzglabājiet un lietojiet powerbanku temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.
6. Īpaši uzmanieties no pietiekamas distances no siltuma avotiem. Ja izlaistiet powerbanku temperatūrām, kas pārsniedz 60 °C, tas var radīt bojājumus. Neatstājiet powerbanku bez uzraudzības tiešā saules gaismā. Ir aizliegts novietot uz tās atklātu uguni, piemēram, dedzinošas svečītes.
7. Nemetiet powerbanku ugunī.
8. Neizmantojiet un neuzglabājiet powerbanku tuvumā vielām/predmetiem, kas var aizdegties vai ir uzliesmojoši, sprādzienbīstami utt.
9. Neatstājiet powerbanku bez uzraudzības, kamēr tā ir darbībā.
10. Ir aizliegts lietot bojātu powerbanku vai tās piederumus.
11. Uzlādējiet powerbanku vismaz ik pēc trim mēnešiem, pat ja to neizmantojat.
12. Powerbanka var uzsilst, kad tā tiek lādēta un lietota. Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību iespējamam ekstremālam uzsilumam, kas var liecināt par problēmām ar uzlādes ķēdi. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet powerbanku no ierīcēm un sazinieties ar kvalificētu tehniķi. 13. Nodrošiniet pietiekamu brīvu telpu ap powerbanku, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Nelietojiet to uz virsmām, kas pārklātas ar audumu (piemēram, galdautu).
14. Nekad neslēpjiet powerbanku.
15. Pēc pilnas uzlādes atvienojiet powerbanku no strāvas avota, tādējādi nodrošinot tās ilgāku kalpošanas laiku.
16. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drāniņu. Ir aizliegts izmantot ūdeni, ķīmiskās vielas, tīrīšanas līdzekļus, benzīnu utt. tīrīšanai.
17. Uzglabājiet powerbanku sausā un labi vēdināmā vietā, ārpus bērnu vai mājdzīvnieku sasniedzamības.
18. Nepievietojiet nekādus priekšmetus uz powerbankas uzlādes laikā.
19. Uzlādes laikā divu vai vairāku ierīču vienlaicīga izmantošana var novest pie uzlādes jaudas samazināšanās powerbankai.

Atbildības izslēgšana

Šī powerbanka ir paredzēta tikai lietošanai kopā ar piemērotu mobilu ierīci. Pirms pirmās powerbankas un jaunās ierīces lietošanas pārbaudiet to savstarpējo saderību. Ražotājs nepieņem nekādu atbildību par iespējamiem bojājumiem mobilajā ierīcē, kas radušies nepareizas šī produkta lietošanas dēļ.



Šis produkts atbilst visām pamatprasībām, kas attiecībā uz to noteiktas ES direktīvās.




Šis simbols uz produkta vai pavadošajā dokumentācijā norāda, ka konkrētais produkts nedrīkst tikt uzskatīts par parasto sadzīves atkritumu un tam jābūt likvidētam saskaņā ar vietējiem darba normatīviem. Lūdzu, nododiet šo produktu ekoloģiskai likvidācijai. Ar pareizu šā produkta likvidāciju jūs aizsargājat vidi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu likvidāciju, tuvāko savākšanas punktu vai savu pārdevēju.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Спасибо што го избравте нашиот производ. Ве молиме внимателно прочитајте ова упатство за употреба пред да го користите производот и внимателно зачувајте го за идна употреба. Веруваме дека ќе бидете задоволни со нашиот производ.

Опис на производот:

1. USB-A излез 1
2. USB-A излез 2
3. Micro-USB влез
4. USB-C влез/излез
5. Копче за напојување/активација на фенерче
6. Индикатор на капацитет
7. Интегриран соларен панел
8. Фенерче
9. Интегриран Lightning кабел
10. Интегриран Micro-USB кабел
11. Интегриран USB-A кабел - влез
12. Интегриран USB-C кабел
13. Патент



Технички параметри:

Капацитет: 10000mAh (37 Wh)

Влез 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Влез 2: Мико-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Влез 3: USB-A интегриран кабел: 5V/2A

Влез 4: Соларен панел: 5V/150mA

Излез 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Излез 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Излез 3: USB-A 2: 5V/3A

Излез 4: USB-C интегриран кабел: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Излез 5: Lightning интегриран кабел: 5V/2A (10W)

Излез 6: Мико-USB интегриран кабел: 5V/2A (10W)

Комбинација на излези: 5V/3A (15W) распоредено помеѓу сите користени излези без оглед на нивниот број

Протоколи: PD/QC2.0/QC3.0

Заштити: краток спој; прекумерен тек; прегревавање; пренапон

Димензии на производот: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Тип на келии: Литиум-полимер

Тежина: 268 g

Материјал: PC+ABS+соларен панел

USB-C на USB-C кабел:

Тип: USB-C на USB-C

Должина: 30 cm

Материјал: PVC

Тежина: 9 g

Содржина на пакувањето:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Solar

1× одвојлив USB-C на USB-C кабел

1× QR упатство за користење

Индикативна набања на powerbank:

LED индикатори: Запознаваат со актуелната капацитет на powerbank (еден индикатор покажува опсег од 25%)

Кога powerbank-ата е речиси празна, еден индикатор трепка бело. Кога е целосно наполнета, сите индикатори бело светат.

При полнење, индикаторите светат бело според актуелната капацитет (во опсег од 50-75% светат три, во опсег од 0-25% еден).

Полнењето трае 2-4 часа со 20W адаптер. Капацитетот на полнење го покажува соодветниот трепкачки индикатор. По целосно полнење, powerbank-ата се исклучува во рок од 30 секунди.

Упатство за употреба:

Полнење на power bank

1. Поврзете power bank преку едно од влезовите (USB-C, Micro-USB, интегриран USB-A кабел) до мрежниот адаптер (адаптерот не е вклучен во пакувањето). За да постигнете побрзо полнење, користете мрежен адаптер со моќност од 20 W или повисока.
2. По завршувањето на полнењето, исклучете го power bank од изворот.
3. П

Полнење на уредот преку USB/Lightning кабел

Power bank можете да го користите за полнење на повеќето мобилни уреди опремени со USB или Lightning порт.

1. Интегрираниот или одстранив кабел поврзете во вашето уред.
2. Штом поврзаното уред биде комплетно наполнето, исклучете го интегрираниот или одстранив кабел поврзан со power bank. Потоа, исто така, исклучете го од power bank.

Безбедносни упатства

Внимателно прочитајте долу наведените безбедносни упатства и упатства за работа.


Ова ќе ви помогне да избегнете можно оштетување на уредот или можни штети. Произведувачот не презема никаква одговорност за штетите предизвикани како резултат на неправилна употреба на овој уред.

1. Држете ја power bank-от надвор од дофат на деца.
2. Оваа power bank е наменета само за употреба во домот.
3. Внимавајте да не падне, намерно или ненамерно да се скрши, извива, крева или на друг начин да се деформира power bank-от, што може да резултира со нарушување на нејзината функционалност.
4. Не раскинувајте ја power bank-от и не ја нарушувајте на друг начин. Не содржи никакви делови што корисникот би можел сам да ги поправи во случај на дефект.
5. Не изложувајте ја power bank-от на влажност и не ја потопувајте во течности. Не ја изложувајте на капења или прскања на вода. Не ставајте садови со вода на power bank-от, на пример, вазни. Само складирање на power bank-от на суво место може да гарантира нејзината правилна функционалност. Складирајте и користете ја power bank-от при температури помеѓу 0 °C-45 °C.
6. Обратете посебно внимание на доволна дистанца од извори на топлина. Актуелната температура не треба да надминува 60 °C, бидејќи тоа може да доведе до оштетување. Не оставајте power bank-от без надзор под директна сончева светлина. Забрането е да поставувате извори на отворен оган како што се запалки на неа.
7. Никогаш не фрлајте ја power bank-от во оган.
8. Не користете и не складирајте power bank-от во близина на запаливи материји/предмети, експлозивни и слично.
9. Не оставајте power bank-от без надзор додека е во употреба.
10. Забрането е да се користи оштетен power bank или нејзиниот приклучок.
11. Полнете ја power bank-от најмалку секои три месеци, дури и ако не ја користите.
12. Power bank-от може да се загрева во текот на полнењето и користењето. Ве молиме да обрнете посебно внимание на евентуално екстремно загревање, што може да укаже на проблем со полнењето на електронскиот уред. Во такъв случај, веднаш исклучете ја power bank-от од уредот и обратете се на квалификуван техничар.
13. Обезбедете доволно слободно пространство околу power bank-от за правилна циркулација на воздухот. Не ја користете на површини покриени со ткаенина (на пример, столна покривка).
14. Никогаш не покривајте power bank-от.
15. По целосно полнење исклучете ја power bank-от од изворот на енергија за да гарантирате подолготрајност.
16. За чистење користете само суви крпи. Забрането е да се чисти со вода, хемикалии, растворувачи, бензин итн.
17. Складирајте ја power bank-от на суво и добро проветрено место, далеку од деца или домашни миленици.
18. Не ставајте никакви предмети на power bank-от за време на полнењето.
19. При полнење на повеќе од еден уред одеднаш, може да дојде до намалување на капацитетот на полнење на power bank-от.

Исклучување одговорност

Оваа power bank е наменета само за користење во врска со соодветно мобилно уред. Важно е пред првото користење на power bank-от и новото уред да се провери нивната меѓусебна компатибилност. Производителот не носи никаква одговорност за евентуална штета на мобилното уред предизвикана од неправилно користење на овој производ.

 Овој производ ги исполнува сите основни барања на директивите на ЕУ кои се однесуваат на него.


 Овој симбол на производот или во придружната документација укажува дека дадениот производ не смее да се смета за вообичаен комунален отпад и мора да се третира согласно со локалните закони прописи. Предадете го овој производ за еколошка рециклирање. Со правилното третирање на овој производ, го заштитувате животната средина. За повеќе информации обратете се на локалната самоуправа задолжена за управување со комунален отпад, најблиската рекулперација или вашиот продавач.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy, że wybraliście nasz produkt. Prosimy, przeczytajcie dokładnie tę instrukcję obsługi przed użyciem produktu i starannie ją przechowujcie na przyszłość. Wierzmy, że będziecie zadowoleni z naszego produktu.

Opis produktu:

1. Wyjście USB-A 1
2. Wyjście USB-A 2
3. Wejście Micro-USB
4. Wejście/wyjście USB-C
5. Przycisk zasilania/włączenia latarki
6. Wskaźnik pojemności
7. Zintegrowany panel słoneczny
8. Latarka
9. Zintegrowany kabel Lightning
10. Zintegrowany kabel Micro-USB
11. Zintegrowany kabel USB-A - wejście
12. Zintegrowany kabel USB-C
13. Uchwyt



Parametry techniczne:

Pojemność: 10000mAh (37 Wh)

Wejście 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wejście 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wejście 3: Wbudowany kabel USB-A: 5V/2A

Wejście 4: Panel słoneczny: 5V/150mA

Wyjście 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Wyjście 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wyjście 3: USB-A 2: 5V/3A

Wyjście 4: Wbudowany kabel USB-C: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Wyjście 5: Wbudowany kabel Lightning: 5V/2A (10W)

Wyjście 6: Wbudowany kabel Micro-USB: 5V/2A (10W)

Kombinacja wyjść: 5V/3A (15W) rozdzielone między wszystkie używane wyjścia bez względu na ich liczbę.

Protokoły: PD/QC2.0/QC3.0

Ochrony: zwarcie; nadprąd; przegrzanie; przeciążenie; przepięcie

Wymiary produktu: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Typ ogniwa: Litowo-polimerowe

Waga: 268 g

Materiał: PC+ABS+Panel słoneczny

Kabel USB-C na USB-C:

Typ: USB-C na USB-C

Długość: 30 cm

Materiał: PVC

Waga: 9 g

Zawartość opakowania:

1x ForcePack 5w1 10000mAh Solar

1x odpinany kabel USB-C na USB-C

1x QR instrukcja obsługi

Wskaźnik ładowania powerbanku:

Wskaźniki LED: Informują o aktualnej pojemności powerbanku (jeden wskaźnik oznacza zakres 25%). Gdy powerbank jest prawie rozładowany, jeden wskaźnik miga na biało. Gdy jest w pełni naładowany, wszystkie wskaźniki świecą na biało.

Podczas ładowania urządzenia świecą wskaźniki w zależności od aktualnej pojemności (w zakresie 50-75% świecą trzy, w zakresie 0-25% jeden).

Ładowanie trwa 2-4 godziny przy adapterze 20W. Pojemność ładowania wskazuje odpowiedni migający wskaźnik. Po pełnym naładowaniu powerbank wyłącza się w ciągu 30s.

Instrukcja użycia:

Ładowanie powerbanku

1. Podłącz powerbank za pomocą jednego z portów (USB-C, Micro-USB, wbudowany kabel USB-A) do zasilacza sieciowego (zbiornik nie jest częścią opakowania). Aby uzyskać szybsze ładowanie, używaj zasilacza sieciowego o mocy 20 W lub wyższej.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz powerbank od źródła.
3. P

Ładowanie urządzenia za pomocą kabla USB/Lightning

Powerbank możesz wykorzystać do ładowania większości urządzeń mobilnych wyposażonych w port USB lub Lightning.

1. Podłącz wbudowany lub odłączany kabel do swojego urządzenia.
2. Gdy podłączone urządzenie jest w pełni naładowane, odłącz wbudowany lub odłączany kabel podłączony do powerbanku. Następnie odłącz go od powerbanku.

Instrukcje bezpieczeństwa

Dokładnie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi.

Pomoże to uniknąć ewentualnych uszkodzeń urządzenia lub poważniejszych szkód. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek niewłaściwego użytkowania tego urządzenia.

1. Przechowuj powerbank z dala od dzieci.
2. Ten powerbank jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
3. Upewnij się, że nie dojdzie do upadku, celowego ani niezamierzonego uszkodzenia, wyginania, zgniecenia czy innej deformacji powerbanku, co mogłoby wpłynąć na jego funkcjonalność.
4. Nie demontuj powerbanku ani w żaden inny sposób go nie uszkadzaj. Nie zawiera on żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić w przypadku awarii.
5. Nie wystawiaj powerbanku na wilgoć ani nie zanurzaj go w cieczy. Nie wystawiaj go na kapiącą lub spryskującą wodę. Nie stawiaj na powerbanku naczyń z wodą, np. wazonów. Tylko przechowywanie powerbanku w suchym miejscu może zapewnić jego prawidłowe działanie. Przechowuj i używaj powerbanku w temperaturach między 0 °C a 45 °C.
6. Zachowaj szczególną ostrożność, aby utrzymać wystarczającą odległość od źródeł ciepła. Jeśli wystawisz powerbank na temperatury powyżej 60 °C, może dojść do jego uszkodzenia. Nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru na bezpośrednim świetle słonecznym. Zabrania się kładzenia na nim źródeł otwartego ognia, np. palących się świec.
7. Nigdy nie wrzucaj powerbanku do ognia.
8. Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w pobliżu substancji/przedmiotów, które mogą się zapalić, łatwopalnych lub wybuchowych itp.
9. Nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru, gdy jest w użyciu.
10. Zabrania się używania uszkodzonego powerbanku lub jego akcesoriów.
11. Ładuj powerbank przynajmniej co trzy miesiące, nawet jeśli go nie używasz.
12. Powerbank podczas ładowania i użytkowania może się nagrzewać. Proszę zwracać uwagę na potencjalne ekstremalne nagrzewanie, które może wskazywać na problem z obwodem ładowania urządzenia elektronicznego. W takim przypadku natychmiast odłącz powerbank od urządzenia i skontaktuj się z kwalifikowanym technikiem. 13. Upewnij się, że wokół powerbanku jest wystarczająco miejsca na prawidłową cyrkulację powietrza. Nie używaj go na powierzchniach pokrytych materiałem (np. obrusem).
14. Nigdy nie zakrywaj powerbanku.
15. Po pełnym naładowaniu odłącz powerbank od źródła zasilania, aby zapewnić mu dłuższą żywotność.
16. Do czyszczenia używaj tylko suchej ściereczki. Zabrania się do czyszczenia używania wody, substancji chemicznych, rozpuszczalników, benzyny itp.
17. Przechowuj powerbank w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od dzieci lub domowych zwierząt.
18. Podczas ładowania nie kładź na powerbanku żadnych przedmiotów.
19. Przy ładowaniu więcej niż jednego urządzenia jednocześnie może dojść do obniżenia wydajności ładowania powerbanku.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ta power banka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z odpowiednim urządzeniem mobilnym. Zawsze przed pierwszym użyciem power banki i nowego urządzenia sprawdź ich wzajemną zgodność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w urządzeniu mobilnym spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które się do niego odnoszą.




Ten symbol na produkcie lub w towarzyszącej dokumentacji oznacza, że dany produkt nie może być uznawany za zwykłe odpady komunalne i musi być utylizowany zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Przekaż ten produkt do ekologicznej utylizacji. Prawidłowa utylizacja tego produktu chroni środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów komunalnych, najbliższym punktem zbiórki lub swoim sprzedawcą.

INSTRUÇÕES DE USO

Agradecemos por ter escolhido o nosso produto. Por favor, leia atentamente este manual do utilizador antes de usar o produto e guarde-o cuidadosamente para futuras referências. Acreditamos que ficará satisfeito com o nosso produto.

Descrição do produto:

1. Saída USB-A 1
2. Saída USB-A 2
3. Entrada Micro-USB
4. Entrada/Saída USB-C
5. Botão de alimentação/Ativação da lanterna
6. Indicador de capacidade
7. Painel solar integrado
8. Lanterna
9. Cabo Lightning integrado
10. Cabo Micro-USB integrado
11. Cabo USB-A integrado - entrada
12. Cabo USB-C integrado
13. Alça



Parâmetros técnicos:

Capacidade: 10000mAh (37 Wh)

Entrada 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Entrada 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Entrada 3: Cabo USB-A integrado: 5V/2A

Entrada 4: Painel solar: 5V/150mA

Saída 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A 12V/1.67A

Saída 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A 5V/3A 9V/2A. 12V/1.5

Saída 3: USB-A 2: 5V/3A

Saída 4: Cabo USB-C integrado: 5-10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (22.5W)

Saída 5: Cabo Lightning integrado: 5V/2A (10W)

Saída 6: Cabo Micro-USB integrado: 5V/2A (10W)

Combinação de saídas: 5V/3A (15W) distribuído entre todas as saídas utilizadas, independentemente do número

Protocolos: PD/QC2.0/QC3.0

Proteções: curto-circuito; sobrecorrente; sobrecarga; superaquecimento; sobretensão

Dimensões do produto: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tipo de bateria: Li-ion - polímero

Peso: 268 g

Material: PC+ABS+Painel solar

Cabo USB-C para USB-C:

Tipo: USB-C para USB-C

Comprimento: 30 cm

Material: PVC

Peso: 9 g

Conteúdo da embalagem:

- 1× ForcePack 5 em 1 10000mAh Solar
- 1× cabo USB-C para USB-C destacável
- 1× manual QR para utilização

Indicação de carga da power bank:

Indicadores LED: Indicam a capacidade actual da power bank (um indicador mostra uma faixa de 25%) Quando a power bank está quase descarregada, um indicador pisca em branco. Quando está completamente carregada, todos os indicadores brancos acendem.

Durante o carregamento, os dispositivos acendem indicadores em branco de acordo com a capacidade actual (na faixa de 50-75% acendem três, na faixa de 0-25% acende um).

O carregamento dura de 2 a 4 horas com um adaptador de 20W. A capacidade de carga é indicada pelo respectivo indicador a piscar. Após o carregamento completo, a power bank desliga-se em 30 segundos.

Instruções de utilização:

Carregamento da power bank

1. Conecte a power bank a uma tomada utilizando uma das entradas (USB-C, Micro-USB, cabo USB-A integrado) no adaptador de rede (o adaptador não está incluído na embalagem). Para alcançar um carregamento mais rápido, use um adaptador de rede com potência de 20 W ou superior.
2. Após a conclusão do carregamento, desconecte a power bank da fonte.
3. P

Carregamento de dispositivos usando cabo USB/Lightning

Você pode usar a power bank para carregar a maioria dos dispositivos móveis equipados com porta USB ou Lightning.

1. Conecte o cabo integrado ou removível ao seu dispositivo.
2. Assim que o dispositivo conectado estiver completamente carregado, desconecte o cabo integrado ou removível que está ligado à power bank. Em seguida, desconecte-o da power bank.

Instruções de segurança

Estude atentamente as instruções de segurança e operação listadas abaixo.

Isto pode evitar danos ao dispositivo ou possíveis lesões. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados devido ao uso inadequado deste equipamento.

1. Mantenha o power bank fora do alcance das crianças.
2. Este power bank é destinado apenas para uso doméstico.
3. Certifique-se de que não haja quedas, quebras intencionais ou não intencionais, amassamentos, sobrecargas ou outras deformações do power bank, pois isso pode comprometer sua funcionalidade.
4. Não desmonte o power bank nem o altere de qualquer outra forma. Não contém peças que o usuário possa reparar em caso de falha.
5. Não exponha o power bank à umidade nem o submerja em líquidos. Não o exponha a água que pinga ou respinga. Não coloque recipientes com água no power bank, por exemplo, garrafas. Apenas mantendo o power bank seco é que se pode garantir seu funcionamento adequado. Armazene e utilize o power bank em temperaturas entre 0 °C e 45 °C.
6. Preste atenção especial à distância adequada de fontes de calor. Se você expuser o power bank a temperaturas superiores a 60 °C, isso pode danificá-lo. Não deixe o power bank sem supervisão em luz solar direta. É proibido colocar fontes de fogo aberto sobre ele, como velas acesas.
7. Nunca jogue o power bank ao fogo.
8. Não use nem armazene o power bank perto de substâncias/itens que possam inflamar, combustíveis ou explosivos, etc.
9. Não deixe o power bank sem supervisão enquanto estiver em uso.
10. É proibido utilizar um power bank danificado ou seus acessórios.
11. Carregue o power bank pelo menos a cada três meses, mesmo que não o utilize.
12. O power bank pode aquecer durante a carga e o uso. Por favor, preste atenção especial ao seu aquecimento extremo, o que pode indicar um problema com o circuito de carga do dispositivo eletrônico. Nesse caso, desconecte imediatamente o power bank do aparelho e procure um técnico qualificado.
13. Certifique-se de que haja espaço livre suficiente ao redor do power bank para uma circulação de ar adequada. Não o utilize em superfícies cobertas por tecido (por exemplo, toalhas).
14. Nunca cubra o power bank.
15. Após uma carga completa, desconecte o power bank da fonte de energia, garantindo assim uma vida útil mais longa.
16. Para limpar, utilize apenas um pano seco. É proibido usar água, produtos químicos, solventes, gasolina, etc. para limpar.
17. Armazene o power bank em um local seco e bem ventilado, fora do alcance de crianças ou animais de estimação.
18. Durante o carregamento, não coloque nenhum objeto sobre o power bank.
19. Ao carregar mais de um dispositivo ao mesmo tempo, pode haver uma diminuição na performance de carga do power bank.

Isenção de responsabilidade

Este power bank é destinado apenas para uso em conexão com dispositivos móveis compatíveis. Sempre verifique a compatibilidade entre o power bank e o novo dispositivo antes da primeira utilização. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ao dispositivo móvel causados pelo uso inadequado deste produto.



Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretrizes da UE que se aplicam a ele.




Este símbolo no produto ou na documentação acompanhante indica que o produto em questão não deve ser considerado como resíduo comum e deve ser eliminado de acordo com as regulamentações legais locais em vigor. Descarte este produto de forma ecológica. A eliminação correta deste produto ajuda a proteger o meio ambiente. Para mais informações, entre em contato com a administração local responsável pela eliminação de resíduos, o ponto de coleta mais próximo ou seu revendedor.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați cu grijă pentru utilizări viitoare. Suntem încrezători că veți fi mulțumiți de produsul nostru.

Descrierea produsului:

1. Ieșire USB-A 1
2. Ieșire USB-A 2
3. Intrare Micro-USB
4. Intrare/ieșire USB-C
5. Buton de alimentare/Activare lanternă
6. Indicator de capacitate
7. Panou solar integrat
8. Lanternă
9. Cablu Lightning integrat
10. Cablu Micro-USB integrat
11. Cablu USB-A integrat - intrare
12. Cablu USB-C integrat
13. Purtător



Parametrii tehnici:

Capacitate: 10000mAh (37 Wh)

Intrare 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Intrare 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Intrare 3: Cablu integrat USB-A: 5V/2A

Intrare 4: Panou solar: 5V/150mA

Ieșire 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Ieșire 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ieșire 3: USB-A 2: 5V/3A

Ieșire 4: Cablu integrat USB-C: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Ieșire 5: Cablu integrat Lightning: 5V/2A (10W)

Ieșire 6: Cablu integrat Micro-USB: 5V/2A (10W)

Combinații de ieșiri: 5V/3A (15W) distribuită între toate ieșirile folosite, indiferent de numărul acestora

Protocoale: PD/QC2.0/QC3.0

Protecții: scurtcircuit; supracurent; supratensiune; supraîncălzire, suprasarcină

Dimensiuni produs: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tip baterie: Litiu - polimer

Greutate: 268 g

Material: PC+ABS+Panou solar

Cablu USB-C la USB-C:

Tip: USB-C la USB-C

Lungime: 30 cm

Material: PVC

Greutate: 9 g

Conținutul ambalajului:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Solar

1× cablu USB-C la USB-C detașabil

1× manual QR de utilizare

Indicații de încărcare a power bank-ului:

LED indicatori: Indică capacitatea actuală a power bank-ului (un indicator indică intervalul 25%)

Când power bank-ul este aproape descărcat, un indicator clipește alb. Când este complet încărcat, toate indicatoarele alb strălucesc.

În timpul încărcării, indicatorii vor străluci alb în funcție de capacitatea actuală (în intervalul 50-75% strălucesc trei, în intervalul 0-25% un singur indicator).

Încărcarea durează 2-4 ore cu un adaptor de 20W. Capacitatea de încărcare este indicată de indicatorul corespunzător care clipește. După încărcarea completă, power bank-ul se oprește în termen de 30s.

Instrucțiuni de utilizare:

Încărcarea power bank-ului

1. Conectați power bank-ul folosind una dintre intrări (USB-C, Micro-USB, cablu USB-A integrat) la un adaptor de perete (adaptorul nu este inclus în pachet). Pentru a obține o încărcare mai rapidă, utilizați un adaptor de perete cu o putere de 20 W sau mai mare.
2. După ce s-a terminat încărcarea, deconectați power bank-ul de la sursă.
3. P

Încărcarea dispozitivelor folosind cablul USB/Lightning

Power bank-ul poate fi utilizat pentru a încărca majoritatea dispozitivelor mobile echipate cu un port USB sau Lightning.

1. Conectați cablul integrat sau detașabil la dispozitivul dumneavoastră.
2. Odată ce dispozitivul conectat este complet încărcat, deconectați cablul integrat sau detașabil de la power bank. Apoi deconectați-l de la power bank.

Instrucțiuni de siguranță

Studiați cu atenție instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de utilizare în continuare.

Acest lucru va preveni eventualele daune ale dispozitivului sau eventualele vătămări. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv.

1. Păstrați power bank-ul departe de copii.
2. Acest power bank este destinat exclusiv utilizării în gospodărie.
3. Aveți grijă să nu cadă, să nu fie aruncat sau lovit, îndoit, strivit sau să suporte alte deformări, deoarece acest lucru ar putea afecta funcționalitatea sa.
4. Nu desfaceți power bank-ul și nu-l deteriorați în niciun alt mod. Nu conține piese care pot fi reparate de utilizator în caz de defecte.
5. Nu expuneți power bank-ul la umiditate și nu-l scufundați în lichide. Nu-l expuneți la apă care picură sau stropi. Nu așezați recipiente cu apă pe power bank, de exemplu, vase. Păstrarea power bank-ului în condiții de uscat va asigura funcționarea corectă a acestuia. Stocați și utilizați power bank-ul la temperaturi între 0 °C-45 °C.
6. Acordați o atenție specială distanței adecvate față de sursele de căldură. Dacă expuneți power bank-ul la temperaturi mai mari de 60 °C, acesta ar putea fi deteriorat. Nu lăsați power bank-ul nesupravegheat în lumina directă a soarelui. Este interzis să se pună surse de foc deschise pe el, cum ar fi lumânări aprinse.
7. Nu aruncați niciodată power bank-ul în foc.
8. Nu utilizați și nu păstrați power bank-ul în apropierea materialelor/obiectelor care ar putea lua foc, substanțelor inflamabile sau explozibile etc.
9. Nu lăsați power bank-ul nesupravegheat în timp ce este în funcțiune.
10. Este interzis să utilizați un power bank deteriorat sau accesoriile acestuia.
11. Încărcați power bank-ul cel puțin o dată la fiecare trei luni, chiar și atunci când nu îl utilizați.
12. Power bank-ul se poate încălzi în timpul încărcării și utilizării. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită posibilei supraîncălziri extreme, care ar putea indica o problemă cu circuitul de încărcare al dispozitivului electronic. În acest caz, deconectați imediat power bank-ul de la dispozitiv și contactați un tehnician calificat.
13. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul power bank-ului pentru o circulație adecvată a aerului. Nu-l utilizați pe o suprafață acoperită cu material (de exemplu, o față de masă).
14. Nu acoperiți niciodată power bank-ul.
15. După încărcarea completă, deconectați power bank-ul de la sursa de energie, asigurând astfel o durată de viață mai lungă.
16. Utilizați doar o cârpă uscată pentru curățare. Este interzis să folosiți apă, substanțe chimice, solvenți, benzină etc. pentru curățare.
17. Păstrați power bank-ul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de copii sau animale de companie.
18. Nu puneți niciun obiect pe power bank în timpul încărcării.
19. Atunci când încărcați mai mult de un dispozitiv simultan, este posibil să apară o scădere a performanței de încărcare a power bank-ului.

Excluderea răspunderii

Această power bank este destinată exclusiv utilizării împreună cu un dispozitiv mobil compatibil. Verificați întotdeauna compatibilitatea lor înainte de prima utilizare a power bank-ului și a noului dispozitiv. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate dispozitivului mobil prin utilizarea incorectă a acestui produs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.




Acest simbol de pe produs sau în documentația de însoțire indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu comun și trebuie eliminat conform reglementărilor legale locale în vigoare. Predați acest produs pentru eliminare ecologică. Prin eliminarea corectă a acestui produs, protejați mediul înconjurător. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor municipale, cel mai apropiat punct de colectare sau comerțiantul dumneavoastră.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si, prosím, podrobne túto používateľskú príručku pred použitím produktu a starostlivo ju uschovajte na budúce použitie. Veríme, že budete s našim produktom spokojní.

Popis produktu:

1. USB-A výstup 1
2. USB-A výstup 2
3. Micro-USB vstup
4. USB-C vstup/výstup
5. Tlačidlo napájania/Aktivácia svetidla
6. Ukazovateľ kapacity
7. Integrovaný solárny panel
8. Svetidlo
9. Integrovaný Lightning kábel
10. Integrovaný Micro-USB kábel
11. Integrovaný USB-A kábel - vstup
12. Integrovaný USB-C kábel
13. Pútko



Technické parametre:

Kapacita: 10000mAh (37 Wh)

Vstup 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vstup 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vstup 3: USB-A integrovaný kábel: 5V/2A

Vstup 4: Solárny panel: 5V/150mA

Výstup 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Výstup 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Výstup 3: USB-A 2: 5V/3A

Výstup 4: USB-C integrovaný kábel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Výstup 5: Lightning integrovaný kábel: 5V/2A (10W)

Výstup 6: Mico-USB integrovaný kábel: 5V/2A (10W)

Kombinácia výstupov: 5V/3A (15W) rozdelené medzi všetky používané výstupy bez ohľadu na ich počet

Protokoly: PD/QC2.0/QC3.0

Ochrany: skrat; nadprúd; prebitie; prehriatie; prepätie

Rozmery produktu: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Typ článku: Lithium - polymer

Hmotnosť: 268 g

Materiál: PC+ABS+Solárny panel

USB-C na USB-C kábel:

Typ: USB-C na USB-C

Dĺžka: 30 cm

Materiál: PVC

Hmotnosť: 9 g

Obsah balenia:

- 1× ForcePack 5in1 10000mAh Solárny
- 1× odnímateľný USB-C na USB-C kábel
- 1× QR návod na použitie

Indikácia nabíjania powerbanky:

LED indikátory: Uvádzajú aktuálnu kapacitu power banky (jeden indikátor uvádza rozmedzie 25%) Keď je power banka takmer vybitá, jeden indikátor bliká bielo. Keď je plne nabitá, všetky indikátory bielo svietia.

Pri nabíjaní zariadení bielo svietia indikátory podľa aktuálnej kapacity (v rozmedzí 50-75% svieti tri, v rozmedzí 0-25% jeden).

Nabíjanie trvá 2-4 hodiny s 20W adaptérom. Kapacitu nabíjania uvádza príslušný blikajúci indikátor. Po úplnom nabití sa power banka vypne do 30s.

Návod na použitie:

Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte powerbanku pomocou jedného zo vstupov (USB-C, Micro-USB, integrovaný USB-A kábel) do sieťového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia). Aby ste dosiahli rýchlejšie nabíjanie, používajte sieťový adaptér s výkonom 20 W alebo vyšším.
2. Po ukončení nabíjania odpojte powerbanku od zdroja.
3. P

Nabíjanie zariadenia pomocou USB/Lightning kábla

Powerbanku môžete využiť k nabíjaniu väčšiny mobilných zariadení vybavených USB alebo Lightning portom.

1. Integrovaný alebo odnímateľný kábel zapojte do svojho zariadenia.
2. Akonáhle je pripojené zariadenie plne nabité, odpojte od neho integrovaný alebo odnímateľný kábel pripojený k powerbanke. Ten následne odpojte od powerbanky.

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a prevádzkové inštrukcie.

Prejdete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadným škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

1. Uchovávajte powerbanku mimo dosah detí.
2. Táto powerbanka je určená iba na použitie v domácnosti.
3. Dbajte, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, ohnatiu, premočeniu či inej deformácii powerbanky, čo by mohlo mať za následok narušenie jej funkčnosti.
4. Powerbanku nerozoberajte ani žiadnym iným spôsobom nenarušujte. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť v prípade poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ju neponárajte do kvapalín. Nevystavujte ju kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na powerbanku nepokladajte nádoby s vodou, napr. vázy. Iba uchovávanie powerbanky v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Powerbanku skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C-45 °C.
6. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Ak by ste vystavili powerbanku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Nenechávajte powerbanku bez dozoru na priamom slnečnom svetle. Je zakázané na ňu pokladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horľavé sviečky.
7. Powerbanku nikdy nevhazujte do ohňa.
8. Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látok/predmetov, ktoré by sa mohli vznietiť, horľavých alebo výbušných látok apod.
9. Nenechávajte powerbanku bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
10. Je zakázané používať poškodenú powerbanku alebo jej príslušenstvo.
11. Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, a to aj v prípade, keď ju nepoužívate.
12. Powerbanka sa pri nabíjaní i používaní môže zahrievať. Venujte prosím zvýšenú pozornosť jej prípadnému extrémnemu zahriatiu, ktoré môže indikovať problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade powerbanku neprodleno odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika. 13. Zabezpečte okolo powerbanky dostatočný voľný priestor pre správnu cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte ju na povrchu opatrenom látkou (napr. ubrusom).
14. Nikdy powerbanku nezakrývajte.
15. Po úplnom nabití odpojte powerbanku od zdroja energie, tým zaručíte jej dlhšiu životnosť.
16. Na čistenie používajte iba suchý hadrček. Je zakázané na čistenie používať vodu, chemické látky, rozpúšťadlá, benzín apod.
17. Powerbanku uložte na suché a dobre vetrané miesto, mimo dosah detí alebo domácich maznáčikov.
18. Na powerbanku počas nabíjania nepokladajte žiadne predmety.
19. Pri nabíjaní viacerých zariadení súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu powerbanky.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto powerbanka je určená iba na použitie v súvislosti s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím powerbanky a nového zariadenia overte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilnom zariadení spôsobenú nesprávnym používaním tohto produktu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na neho vzťahujú.




Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt nesmie byť považovaný za bežný komunálny odpad a musí byť likvidovaný podľa miestne platných právnych predpisov. Predajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste izbrali naš izdelek. Prosimo, da natančno preberete ta priročnik za uporabo pred uporabo izdelka in ga skrbno shranite za prihodnjo uporabo. Verjamemo, da boste z našim izdelkom zadovoljni.

Opis izdelka:

1. USB-A izhod 1
2. USB-A izhod 2
3. Micro-USB vhod
4. USB-C vhod/izhod
5. Gumb za vklop/aktivacijo svetilke
6. Kazalnik kapacitete
7. Vgrajena solarna plošča
8. Svetilka
9. Vgrajen Lightning kabel
10. Vgrajen Micro-USB kabel
11. Vgrajen USB-A kabel - vhod
12. Vgrajen USB-C kabel
13. Zanka



Tehnične specifikacije:

Zmogljivost: 10000mAh (37 Wh)

Vhod 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vhod 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Vhod 3: USB-A integriran kabel: 5V/2A

Vhod 4: Sončna plošča: 5V/150mA

Izhod 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Izhod 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izhod 3: USB-A 2: 5V/3A

Izhod 4: USB-C integriran kabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Izhod 5: Lightning integriran kabel: 5V/2A (10W)

Izhod 6: Mico-USB integriran kabel: 5V/2A (10W)

Kombinacije izhodov: 5V/3A (15W), razdeljeno med vse uporabljene izhode ne glede na njihovo število

Protokoli: PD/QC2.0/QC3.0

Zaščite: kratkostična; prevelik tok; prenapolnitev; pregrevanje; prenapetost

Dimenzije izdelka: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Vrsta baterije: Litij-polimer

Teža: 268 g

Material: PC+ABS+Sončna plošča

USB-C na USB-C kabel:

Vrsta: USB-C na USB-C

Dolžina: 30 cm

Material: PVC

Teža: 9 g

Vsebina pakiranja:

- 1x ForcePack 5v1 10000mAh Solar
- 1x odstranljiv USB-C na USB-C kabel
- 1x QR navodila za uporabo

Indikacija napolnjenosti power banke:

LED indikatorji: Pokažejo trenutno kapaciteto power banke (en indikator označuje območje 25%). Ko je power banka skoraj prazna, en indikator utripne belo. Ko je popolnoma napolnjena, vsi indikatorji beleče svetijo. Med polnjenjem naprava beleči indikatorje glede na trenutno kapaciteto (v območju 50-75% svetijo trije, v območju 0-25% en).

Polnjenje traja 2-4 ure z 20W adapterjem. Kapaciteto polnjenja označuje ustrezen utripajoči indikator. Po polnem napolnjenju se power banka izklopi v 30 sekundah.

Navodila za uporabo:

Polnjenje power banke

1. Povežite power banko z enim od vhodov (USB-C, Micro-USB, integriran USB-A kabl) na napajalnik (napajalnik ni del paketa). Da dosežete hitrejše polnjenje, uporabljajte napajalnik z močjo 20 W ali višjo.
2. Po zaključenem polnjenju odklopite power banko od vira.
3. P

Polnjenje naprave preko USB/Lightning kabla

Power banko lahko uporabite za polnjenje večine mobilnih naprav, opremljenih z USB ali Lightning priključkom.

1. Integriran ali odstranljiv kabel priključite na svojo napravo.
2. Ko je priključena naprava popolnoma napolnjena, kabel, povezan s power banko, odklopite od naprave. Nato odklopite kabel od power banke.

Varnostna navodila

Skrbno preberite spodaj navedena varnostna navodila in navodila za delovanje.

S tem se lahko izognete morebitni poškodbi naprave ali morebitnim škodam. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica nepravilne uporabe te naprave.

1. Shranjujte powerbanko izven dosega otrok.
2. Ta powerbanka je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
3. Pazite, da ne pride do padca, namernega ali nenamernega lomljenja, upogibanja, pretakanja ali druge deformacije powerbanke, kar bi lahko vplivalo na njeno delovanje.
4. Powerbanke ne razstavljajte in je na noben način ne poškodujte. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil v primeru okvare.
5. Ne izpostavljajte powerbanke vlagi in je ne potaplajte v tekočine. Ne izpostavljajte je kapljajoči ali pršiči vodi. Na powerbanko ne postavljajte posod z vodo, npr. vaz. Le shranjevanje power banke na suhem zagotavlja pravilno delovanje. Powerbanko shranjujte in uporabljajte pri temperaturah med 0 °C in 45 °C.
6. Posebno pozornost posvetite dovolj veliki razdalji od virov toplote. Če bi izpostavili powerbanko temperaturah nad 60 °C, bi lahko prišlo do njene poškodbe. Ne puščajte powerbanke brez nadzora na neposredni sončni svetlobi. Prepovedano je nanjo postavljati vire odprtega ognja, npr. sveče.
7. Powerbanke nikoli ne mečite v ogenj.
8. Ne uporabljajte in ne shranjujte powerbanke v bližini snovi/predmetov, ki lahko zagorijo, vnetljivih ali eksplozivnih snovi itd.
9. Ne puščajte powerbanke brez nadzora, medtem ko je v uporabi.
10. Uporaba poškodovane powerbanke ali njenega pribora je prepovedana.
11. Powerbanko polnite najmanj vsake tri mesece, tudi če je ne uporabljate.
12. Powerbanka se lahko med polnjenjem in uporabo segreva. Prosimo, bodite pozorni na njeno morebitno prekomerno segrevanje, ki lahko nakazuje težavo z napajalnim krogom elektronske naprave. V takem primeru takoj odklopite powerbanko od naprave in se obrnite na kvalificiranega tehnikarja. 13. Poskrbite, da bo okoli powerbanke dovolj prostega prostora za pravilno kroženje zraka. Ne uporabljajte je na površini, katere pokriva tkanina (npr. prt).
14. Nikoli ne zakrivajte powerbanke.
15. Po polnjenju odklopite powerbanko od napajalnega vira, da zagotovite njeno daljšo življenjsko dobo.
16. Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo. Prepovedano je za čiščenje uporabljati vodo, kemične snovi, topila, bencin itd.
17. Powerbanko shranjujte na suhem in dobro prezračenem mestu, izven dosega otrok ali domačih ljubljencev.
18. Na powerbanko med polnjenjem ne postavljajte nobenih predmetov.
19. Med polnjenjem več kot enega aparata hkrati lahko pride do zmanjšanja polnilne moči powerbanke.

Izključitev odgovornosti

Ta prenosna baterija je namenjena izključno za uporabo v povezavi s primernim mobilnim napravam. Pred prvo uporabo prenosne baterije in nove naprave preverite njuno medsebojno združljivost. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo na mobilni napravi, ki jo povzroči nepravilna uporaba tega izdelka.



Ta izdelek ustreza vsem osnovnim zahtevam direktiv EU, ki se nanj nanašajo.




Ta simbol na produktu ali v spremni dokumentaciji označuje, da dani izdelek ne sme biti obravnavan kot običajni komunalni odpad in ga je treba uničiti v skladu z lokalnimi veljavnimi predpisi. Predajte ta izdelek za okolju prijazno uničenje. Z ustreznim uničenjem tega izdelka ščitite okolje. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti, ki se ukvarjajo z uničenjem komunalnega odpadka, najbližje zbirno mesto ali svojega prodajalca.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala što ste izabrali naš proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik pre nego što koristite proizvod i pažljivo ga čuvajte za buduću upotrebu. Verujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda:

1. USB-A izlaz 1
2. USB-A izlaz 2
3. Micro-USB ulaz
4. USB-C ulaz/izlaz
5. Dugme za napajanje/aktivaciju lampe
6. Indikator kapaciteta
7. Integrisani solarni panel
8. Lampa
9. Integrisani Lightning kabl
10. Integrisani Micro-USB kabl
11. Integrisani USB-A kabl - ulaz
12. Integrisani USB-C kabl
13. Traka



Tehničke parametre:

Kapacitet: 10000mAh (37 Wh)

Ulaz 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ulaz 2: Mico-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ulaz 3: USB-A integrisani kabl: 5V/2A

Ulaz 4: Solarni panel: 5V/150mA

Izlaz 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Izlaz 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Izlaz 3: USB-A 2: 5V/3A

Izlaz 4: USB-C integrisani kabl: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Izlaz 5: Lightning integrisani kabl: 5V/2A (10W)

Izlaz 6: Mico-USB integrisani kabl: 5V/2A (10W)

Kombinacija izlaza: 5V/3A (15W) raspodeljeno između svih korišćenih izlaza bez obzira na njihov broj

Protokoli: PD/QC2.0/QC3.0

Zaštite: kratki spoj; prekomerni strujni udar; preopterećenje; pregrevanje; prenapona

Dimenzije proizvoda: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Tip članka: Litijum - polimer

Težina: 268 g

Materijal: PC+ABS+Solarni panel

USB-C na USB-C kabl:

Tip: USB-C na USB-C

Dužina: 30 cm

Materijal: PVC

Težina: 9 g

Sadržaj pakovanja:

- 1x ForcePack 5u1 10000mAh Solar
- 1x uklonjivi USB-C na USB-C kabl
- 1x QR uputstvo za korišćenje

Indikacija punjenja power banke:

LED indikatori: Pokazuju trenutni kapacitet power banke (jedan indikator pokazuje raspon od 25%)

Kada je power banka gotovo prazna, jedan indikator trepće bijelo. Kada je potpuno napunjena, svi indikatori bijelo svijetle.

Prilikom punjenja uređaj bijelo svijetli indikatore prema trenutnom kapacitetu (u rasponu 50-75% svijetle tri, u rasponu 0-25% jedan).

Punjenje traje 2-4 sata s 20W adapterom. Kapacitet punjenja označava odgovarajući trepćući indikator. Nakon potpunog punjenja, power banka se isključuje za 30s.

Uputstvo za korišćenje:

Punjenje power banke

1. Povežite power banku pomoću jednog od ulaza (USB-C, Micro-USB, ugrađeni USB-A kabl) u mrežni adapter (adapter nije deo pakovanja). Da biste postigli brže punjenje, koristite mrežni adapter sa snagom od 20 W ili većim.
2. Nakon završetka punjenja, isključite power banku iz izvora.
3. P

Punjenje uređaja pomoću USB/Lightning kabla

Power banku možete koristiti za punjenje većine mobilnih uređaja opremljenih USB ili Lightning portom.

1. Ugradite ili odvojivi kabl priključite u vaše uređaje.
2. Kada je povezano uređaj potpuno napunjen, isključite od njega ugrađeni ili odvojivi kabl priključen na power banku. Nakon toga, isključite kabl iz power banke.

Bezbednosna uputstva

Pažljivo proučite niže navedene sigurnosne upute i uputstvo za rad.

Na taj način ćete izbjeći moguće oštećenje uređaja ili eventualne štete. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete uzrokovane nepropisnim korištenjem ovog uređaja.

1. Čuvajte powerbanku van dohvata djece.
2. Ova powerbanka je namijenjena samo za kućnu upotrebu.
3. Pazuite da ne dođe do pada, namjernog ili nenamjernog lomljenja, savijanja, probijanja ili druge deformacije powerbanke, što bi moglo uzrokovati narušavanje njenog funkcionisanja.
4. Ne rastavljajte powerbanku niti je na bilo koji drugi način ne uništavajte. Ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti u slučaju kvara.
5. Ne izlažite powerbanku vlazi niti je potapajte u tečnosti. Ne izlažite je kapajući ili prskajući vodom. Na powerbanku ne postavljajte posude sa vodom, npr. vaze. Samo čuvanje powerbanke na suvom može osigurati njeno pravilno funkcionisanje. Skladištite i koristite powerbanku na temperaturama između 0 °C-45 °C.
6. Obratite povećanu pažnju na dostatnu udaljenost od izvora toplote. Ako izložite powerbanku temperaturama višim od 60 °C, može doći do njenog oštećenja. Ne ostavljajte powerbanku bez nadzora na direktnom sunčevom svjetlu. Zabranjeno je na nju stavljati izvore otvorenog plamena, npr. upaljače.
7. Nikada ne bacajte powerbanku u vatru.
8. Ne koristite i ne skladištite powerbanku u blizini zapaljivih materijala/objekata koji mogu izbijati plamen, eksplozivnih materija itd.
9. Ne ostavljajte powerbanku bez nadzora dok je u radu.
10. Zabranjeno je koristiti oštećenu powerbanku ili njene dodatke.
11. Punite powerbanku najmanje svaka tri mjeseca, čak i ako je ne koristite.
12. Powerbanka se može zagrijavati tokom punjenja i korišćenja. Molimo vas da obratite posebnu pažnju na njeno eventualno ekstremno zagrijavanje, što može ukazivati na problem sa punjačem električnog uređaja. U tom slučaju, odmah isključite powerbanku iz uređaja i obratite se kvalifikovanom tehničaru.
13. Osigurajte oko powerbanke dovoljno slobodnog prostora za pravilnu cirkulaciju vazduha. Ne koristite je na površini prekrivenoj tkaninom (npr. stolnjakom).
14. Nikada ne pokrivajte powerbanku.
15. Nakon potpunog punjenja, isključite powerbanku iz izvora napajanja, čime osiguravate njen duži vek trajanja.
16. Za čišćenje koristite samo suhu krpicu. Zabranjeno je za čišćenje koristiti vodu, hemijska sredstva, rastvarače, benzin itd.
17. Powerbanku skladištite na suvom i dobro provetrenom mestu, udaljeno od dohvata djece ili kućnih ljubimaca.
18. Na powerbanku tokom punjenja ne stavljajte nikakve predmete.
19. Tokom punjenja više od jednog uređaja istovremeno, može doći do smanjenja punjivačkog učinka powerbanke.

Isključenje odgovornosti

Ova power banka je namenjena isključivo za korišćenje u kombinaciji sa odgovarajućim mobilnim uređajem. Uvek proverite njihovu međusobnu kompatibilnost pre prvog korišćenja power banke i novog uređaja. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na mobilnom uređaju prouzrokovanu nepravilnim korišćenjem ovog proizvoda.



Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima EU direktiva koje se na njega odnose.



Ovaj simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji označava da dati proizvod ne sme biti tretiran kao običan komunalni otpad i mora se zbrinuti u skladu sa lokalnim važećim pravnim propisima. Predajte ovaj proizvod na ekološko zbrinjavanje. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda štite životnu sredinu. Za više informacija obratite se lokalnoj samoupravi koja se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada, najbližem mestu za sakupljanje ili svom prodavcu.

Spello ForcePack 5in1 10000mAh Solar


SV

BRUKSANVISNING

Tack för att du valde vår produkt. Läs noga igenom denna användarmanual innan du använder produkten och spara den väl för framtida bruk. Vi tror att du kommer att vara nöjd med vår produkt.

Produktbeskrivning:

1. USB-A-utgång 1
2. USB-A-utgång 2
3. Micro-USB-ingång
4. USB-C-ingång/utgång
5. Strömknapp/Aktiveringsknapp för ficklampa
6. Kapacitetsindikator
7. Integrerad solpanel
8. Ficklampa
9. Integrerad Lightning-kabel
10. Integrerad Micro-USB-kabel
11. Integrerad USB-A-kabel - ingång
12. Integrerad USB-C-kabel
13. Riem



Tekniska parametrar:

Kapacitet: 10000mAh (37 Wh)

Ingång 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ingång 2: Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ingång 3: USB-A inbyggd kabel: 5V/2A

Ingång 4: Solpanel: 5V/150mA

Utgång 1: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Utgång 2: USB-A 1: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Utgång 3: USB-A 2: 5V/3A

Utgång 4: USB-C inbyggd kabel: 5-10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Utgång 5: Lightning inbyggd kabel: 5V/2A (10W)

Utgång 6: Micro-USB inbyggd kabel: 5V/2A (10W)

Kombination av utgångar: 5V/3A (15W) fördelat mellan alla använda utgångar oavsett antal

Protokoll: PD/QC2.0/QC3.0

Skydd: kortslutning; överström; överbelastning; överhettning; överspänning

Produktmått: 73 x 143,4 x 21,3 mm

Batterityp: Lithium - polymer

Vikt: 268 g

Material: PC+ABS+Solpanel

USB-C till USB-C kabel:

Typ: USB-C till USB-C

Längd: 30 cm

Material: PVC

Vikt: 9 g

Innehåll i förpackningen:

1× ForcePack 5in1 10000mAh Solarpanel

1× avtagbar USB-C till USB-C-kabel

1× QR-handledning för användning

Indikering av powerbankens laddning:

LED-indikatorer: Visar den aktuella kapaciteten hos powerbanken (en indikator visar intervallet 25%)

När powerbanken nästan är urladdad blinkar en indikator vitt. När den är helt laddad lyser alla indikatorer vitt.

Vid laddning lyser indikatorerna vitt beroende på aktuell kapacitet (i intervallet 50-75% lyser tre, i intervallet 0-25% en).

Laddning tar 2-4 timmar med en 20W adapter. Kapaciteten för laddning anges av den blinkande indikatorn. Efter full laddning stänger powerbanken av sig inom 30 sekunder.

Användarinstruktioner:

Laddning av powerbanken

1. Anslut powerbanken med hjälp av en av ingångarna (USB-C, Micro-USB, integrerad USB-A kabel) till väggadaptern (adaptorn ingår ej). För att uppnå snabbare laddning, använd en väggadapter med en effekt på 20 W eller högre.
2. När laddningen är klar, koppla bort powerbanken från strömkällan.
3. P

Laddning av enheten med USB/Lightning-kabel

Du kan använda powerbanken för att ladda de flesta mobila enheter utrustade med USB- eller Lightning-port.

1. Anslut den integrerade eller avtagbara kabeln till din enhet.
2. När den anslutna enheten är helt laddad, koppla bort den integrerade eller avtagbara kabeln som är ansluten till powerbanken. Koppla sedan bort kabeln från powerbanken.

Säkerhetsanvisningar

Vänligen studera noggrant de säkerhetsföreskrifter och driftinstruktioner som anges nedan.

Genom att göra detta kan du undvika eventuell skada på enheten eller eventuella skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av denna enhet.

1. Förvara powerbanken utom räckhåll för barn.
2. Denna powerbank är endast avsedd för hemmabruk.
3. Se till att den inte faller, utsätts för avsiktlig eller oavsiktlig brytning, böjning, tryck eller annan deformeringsprocess, vilket kan leda till att dess funktionalitet påverkas.
4. Demontera inte powerbanken och rör den inte på något annat sätt. Den innehåller inga delar som användaren kan reparera själv vid en eventuell fel.
5. Utsätt inte powerbanken för fukt eller sänk den i vätskor. Utsätt den inte för droppande eller sprutande vatten. Placera inte föremål med vatten på powerbanken, t.ex. vasar. Att förvara powerbanken torrt är den enda garantin för dess korrekta funktion. Förvara och använd powerbanken vid temperaturer mellan 0 °C och 45 °C.
6. Var extra uppmärksam på att hålla tillräckligt avstånd från värmekällor. Om powerbanken utsätts för temperaturer som överstiger 60 °C kan den skadas. Lämna inte powerbanken utan uppsikt i direkt solljus. Det är förbjudet att placera öppna eldkällor på den, till exempel tända ljus.
7. Kassera aldrig powerbanken i elden.
8. Använd eller förvara inte powerbanken i närheten av brandfarliga material eller föremål som kan antändas, brandfarliga eller explosiva ämnen etc.
9. Lämna inte powerbanken utan övervakning medan den är i drift.
10. Det är förbjudet att använda en skadad powerbank eller dess tillbehör.
11. Ladda powerbanken minst var tredje månad, även om du inte använder den.
12. Powerbanken kan bli varm både under laddning och användning. Var vänlig uppmärksamma eventuell extrem uppvärmning, vilket kan indikera ett problem med laddningskretsen i den elektroniska enheten. I så fall, koppla omedelbart bort powerbanken från enheten och kontakta en kvalificerad tekniker. 13. Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt powerbanken för korrekt luftcirkulation. Använd den inte på en yta som är täckt med tyg (t.ex. duk).
14. Täck aldrig powerbanken.
15. Koppla bort powerbanken från strömkällan efter att den har laddats helt, så garanterar du dess längre livslängd.
16. Använd endast en torr trasa för rengöring. Det är förbjudet att använda vatten, kemikalier, lösningsmedel, bensin etc. för rengöring.
17. Förvara powerbanken på en torr och välventilerad plats, utom räckhåll för barn eller husdjur.
18. Placera inga föremål på powerbanken under laddning.
19. Vid laddning av mer än en enhet samtidigt kan laddningskapaciteten för powerbanken minska.

Utesluta ansvar

Denna powerbank är endast avsedd för användning tillsammans med lämpliga mobila enheter. Kontrollera alltid deras ömsesidiga kompatibilitet innan första användning av powerbanken och den nya enheten. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell skada på den mobila enheten orsakad av felaktig användning av denna produkt.



This product meets all the basic requirements of the EU directives applicable to it.



This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product must not be considered normal municipal waste and must be disposed of in accordance with local legal regulations. Please hand over this product for environmentally-friendly disposal. By properly disposing of this product, you protect the environment. For more information, please contact your local authority responsible for municipal waste disposal, the nearest collection point, or your retailer.